




WAGO_Modular PCB 夾式端子台

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 安全 - 無導線鬆脫、膠布脆化的危險，透明安全看得見。
- 方便 - 具測試孔，量測電壓無須拆除膠布。
- 快速 - 直接插接，接錯可拔出，重複再接。
- 可靠 - 每個接點彈片獨立，不同線徑導線亦可，安全短接。

- PA 6.6材質，永久耐溫105°C，不脆化。
- 最大可接 4mm² / 32A / 400V。



用姆指將橘色壓桿扳成90°，導線插入



再將壓桿壓下，導線即自動夾緊

接線方法：

- 單芯線及絞線剝除絕緣皮 9-11mm。
- 用姆指將橘色壓桿往上移動，開啟彈簧匣。
- 將導線插入，穿過彈簧匣開口。
- 將橘色壓桿壓下，導線即自動夾緊。

導線移除方法：

- 用姆指將橘色壓桿往上移動後，導線即可移除

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	端子數	角度 °
65260	222-412	WAGO	快速接頭 2-CON	2 Port	180
65261	222-413	WAGO	快速接頭 3-CON	3 Port	180
65262	222-415	WAGO	快速接頭 5-CON	5 Port	180



224-101



224-112



224-201

- 安全 無導線鬆脫、膠布脆化的危險，透明安全看得見。
- 方便 具測試孔，量測電壓無須拆除膠布。
- 快速 直接插接，接錯可拔出，重複再接。
- 可靠 每個接點彈片獨立，不同線徑導線亦可，安全短接。
- 解決單芯線與絞線不易絞接的問題。
- 224-112可短接(並聯)另一條導線，便於接另一盞燈。
- PA 6.6材質，永久耐溫105°C，不脆化。
- 最大可接 2.5mm² / 24A / 400V。



圓孔 單芯線直接插入側。絕緣皮剝除 9-11 mm 後，直接插入即可



方孔 絞線彈簧夾側。以手指壓下彈簧匣，將絞線放入後鬆開手指即可



- 導線試拉確認沒有鬆動。
- 若有細絞線要插入時可壓接歐式端子或上錫即可插入。



圓孔 單芯線一手左右轉動快速接頭一手拉出導線即可。



方孔 絞線以手指壓下彈簧匣，將絞線拉出後鬆開手指即可。

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	端子數	角度 °	重量
65263	224-101	WAGO	電纜線連接器	1 Port	180	1.8g
65264	224-112	WAGO	電纜線連接器	2 Port	180	2.1g
65265	224-201	WAGO	電纜線連接器	2 Port	180	4.7g



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	端子數	角距	重量
61555	231-102/026-000	WAGO	MULTI CONNECTOR SYSTEM MIDI Male Connector	2P	5mm	4g



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	端子數	角距	重量
61551	231-602	WAGO	MULTI CONNECTOR SYSTEM MIDI Female Connector	2P	5mm	3.5g



745系列大電流PCB接線端子具有籠式彈簧接線單元，可提供合適導線截面積的夾持力，抗振動，免維護。最大額定電流依據ENEC標準為76A，依據UL標準為65A，特別適用於變頻器、電源和充電器的應用。其連接導線額定截面積為16mm²，與連接導線截面積為4mm²和6mm²的兩種端子構成了大電流PCB接線端子系列產品。

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	端子數	角度 °	角距
48964	745-302	WAGO	odular PCB Terminal Blocks and Terminal Strips 6mm ²	2 Port	180	7.5mm

