

## TC3D531N 聰明插座

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



\*\* 聰明插座之產品規格：

適用電源：AC110V 60Hz

適用環境：溫度 0 ~ 55 °C

承載容量：1210W 1A 125VAC

濕度 30% ~ 90% RH

耗電功率：<= 0.5W

突波吸收：>= 240VAC

插座輸出：3孔插座 x 5 Set

過載保護：11A 復歸式保險

電源線長：1.5 M

絲型自動斷電開關

塑殼材質：耐熱性 PBT or  
PP 材質



11A 125VAC 1210W

**1.5M**

=> R73864

防火材質耐熱阻燃

過載斷電復原開關

三電極插頭更強固

突波裝置預防雷害

危險臨界蜂鳴示警

單鍵電開易於管理

# TomD 唐笛

## 聰明插座系列 – iSmart 5

### 聰明插座之產品特色：

- 1、專利設計全程用電量顯示，安全看得見。
- 2、總用電重載使用時蜂鳴急遽警響示警，多重保護作用。
- 3、塑殼材料採用高級耐熱阻燃等級材質，提高居家用電安全。
- 4、國家安全檢驗認證通過，取得合格商品驗證登錄。
- 5、內置突波吸收電路有效防止異常電壓波動，保護電器設備使用壽命。
- 6、單一無熔絲電源開關過載自動斷電保護，有效預防電線走火災害。
- 7、三電極插座設計，適合電腦及各類家用電器使用。
- 8、插座主體底部壁孔設計可壁掛於牆面，空間節約環境美觀。
- 9、強固型三電極插頭，電源結合緊密牢靠安全。
- 10、一電開五插座，單一開關控制電源。
- 11、本產品新購一周內發生故障，將免費更換新品；  
三個月內發生故障，將免費保修原品。
- 12、本產品永久提供低廉維修費用之終身保修服務。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 聰明插座之使用步驟：

- 1、本產品電源開關開啓前，需確認插座所連接之各設備電源已關閉。
- 2、請確定本產品插頭，插入之市電為 AC110V。
- 3、確定本產品插頭已牢固插緊後，開啓本機電源開關。
- 4、本機電源開啓後，電流顯示器自行字劃檢視並待機可使用。
- 5、欲使用之電器設備插頭，需牢靠插入本機插座。
- 6、開啓欲使用之各電器設備電源開關，並觀察用電電流顯示值正常。

### 聰明插座之使用注意事項：

- 1、本產品適合各類電器設備使用，五位置插座最大承受功率為 1210W 符合一般用電量。
- 2、本產品負載使用最大承受容量 1210W，當用電量承載達約 90%時(約 10A 1000W)蜂鳴器警響示警，此時需立即適度拔除插於本機之插頭，當電量承載超過時斷電器將自動斷開電源供給；如欲恢復本機可使用狀態，需拔除過載之電器設備插頭再將本機斷電器開關重新按下復歸即可使用。
- 3、本產品使用環境需在常溫下，避免置於高溫潮濕多塵等環境中使用。
- 4、本產品使用時勿將電源線纏繞，以防積熱過度引起危險發生。
- 5、本產品使用時勿將電源線壓制釘住(例如 U 型釘)，會影響本機安全性。
- 6、如欲清潔本產品時，先確認電源插頭已拔掉，且勿使用化學抹布、去漬油等有揮發性溶劑物擦拭本產品。

**獨創電流顯示視窗！安全看得見！**

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)