



- 可確認三相電源之相序，防止馬達逆轉
- 按圖面接線，在缺相時可防止電磁接觸器動作
- 本保護繼電器採用電壓輸出方式與負載電流無關
- 提供電壓範圍200~480VAC (APR-3L, APR-4L)
- 低壓保護範圍20% (APR-3, APR-4)
- 高低壓保護範圍15% (APR-3VM, APR-4VM)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

規格

型號	APR-3, APR-3VM APR-4, APR-4VM	APR-3L APR-4L
額定電壓	AC(V): 220, 240, 380, 415, 440, 480 50/60Hz	AC(V): 200~480V 50/60Hz
指示燈動作	ON指示燈	
輸出接點	1C 5A	
壽命	電氣	10 ⁵ times
	機械	5×10 ⁶ times
設定誤差	--	
復歸時間	3 sec	
消耗功率	2VA	
使用周圍溫度	-10°C~+55°C	
使用周圍濕度	45~85%RH	
重量	Approx. 130g	

接線圖與時序圖

APR-3, APR-3L, APR-3VM

APR-3VM 無缺相功能

APR-4, APR-4L, APR-4VM

APR-4VM 無缺相功能

外觀尺寸圖

APR-3
APR-4
APR-3L
APR-4L
APR-3VM
APR-4VM

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>