

SPG-26MS 電力省電監測器



產品特點:

插上 AC 電源後即可檢查及測量：

- 電壓(V)
- 電流(A)
- 瓦特 (W)
- 電源頻率(Hz)
- 功率因素(PF)
- 伏安(VA)
- 用電度數.(KWH)
- 用電時間 (Hour)

適用範圍:

1. 家庭：檢查電力公司 AC 電源電壓是否穩定，電器產品容量及耗電量，使用是否安全。
2. 水電工程師:檢驗電器配線是否安全，可監視電器產品使用並節約能源。
3. 電子從業人員:檢驗電子產品容量的節省及電器功率安全的使用。
4. 電子工程師：電子產品生產過程之檢測，產品功率校正，測量 UPS 設備使用是否安全。是否符合規格和備用時間，電子電器生產設備必備之儀器。
5. 辦公室/工廠：檢查電源，電路之品質。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品規格:

AC 輸入電壓：90V~260V

輸出最大電流：15A

尺寸 (mm)：130 x 60 x 37

重量 (公克)：155g

• SC-26MS 規格表：

| 型號 | SPG-26MS | 準確度 | |
|--------------|----------------|--------|------|
| | | Typ. | Max. |
| 電壓 (V) | AC 90V~260V | 0.2% | 1% |
| 電流 (A) | 0.00~15.00Arms | 0.3% | 1% |
| 瓦特 (W) | 0~3900W | 0.5% | 2% |
| 伏安 (VA) | 0~3900VA | 0.5% | 2% |
| 頻率 (Hz) | 47~63Hz | 0.1 Hz | 2% |
| 功率因素 (PF) | 0.00~1.00 | 0.01 | 0.03 |
| 用電度數 (KWH) | 0.00~9999 | 0.5% | 2% |
| 用電時間 (Hour) | 00.:00~9999 | 30ppm | |
| 測量時間 | 1Sec | - | - |
| 電源消耗 | 17.5W(Max) | - | - |
| 長 x 寬 x 高 mm | 130 x 60 x37 | - | - |
| 重量 (公克) | 155 | - | - |

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)