

SH-88TR

SANWA_指針式萬用表

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



产品

特点

PRODUCT INFORMATION

SH-88TR

- 多功能、多量程的指针式测量仪表
- 具有测试交直流电压、直流电流、电阻、电容和通断检查功能
- 35 个量程可选，22 个基本量程加 11 个辅助功能量程
- 零位中心仪表，可测量正向和负向电压
- 不需要极性切换，支持表笔反向测量
- 大电容测量 $1\mu\text{F} \sim 1\text{F}$
- 通断检查 LED 灯显示
- 测试晶体管直流电流放大倍数 (需选配 HFE-6T 探头)
- 通过选配 HV 探头可以测量 30KV 直流高压
- 标配镀金表笔，防腐，防接触不良，提高测量的精度



功能	量程	最大精度
直流电压 (NULL)	0.12/3/12/30/120/300/1200V (20KΩ/V) ±6/15/60/150/600V (40KΩ/V)	满刻度±2.5% 满刻度±5%
交流电压	3/12/30/120/300/1200V (9KΩ/V)	满刻度±3% (3V: ±5%)
直流电流	50u/3m/30m/0.3A	满刻度±2.5%
电阻	3K/30K/300K/3M/30MΩ	圆弧刻度盘±3%
低频输出	-10~63dB	满刻度±3% (3V: ±5%)
电容	1000u/0.01/0.1/1F	
通断	LED: 在10Ω及以下发光, 开路电压3V	
电流放大倍数	在×10量程, 1000倍(选用hFE-6T探头)	
带宽	40-30KHz(低于30V±3%)30-100KHz(低于30V±1dB)	
电池	R6P×2,6F22×1	
保险丝	ø5*20mm (250V/0.5A)	
尺寸/重量	H150xW100xD36mm/约280g	
附件	测试线(TL-61) 使用说明书	

直流电压和交流电压括号中的数字为输入电阻

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)