

# GPR-6060D



## 简介

數位式(GPR-H系列),0~60V, 0~6A

## 特點

- 高調節率 0.01%
- 固定電壓與固定電流操作功能
- 可選擇連續或動態負載
- 低漣波與低雜訊
- 過載與極性反向保護功能
- 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 規格

### 定電壓操作

調節率	電源調節率 $\leq 0.01\% + 3mV$ 負載調節率 $\leq 0.01\% + 5mV (< 10A)$ $\leq 0.02\% + 5mV (\geq 10A)$
-----	--

漣波與雜訊	$\leq 1mVrms$ 5Hz ~ 1MHz
-------	--------------------------

回復時間	$\leq 100\mu S$ (50% 負載變動, 最小負載 0.5A)
------	---------------------------------------

輸出範圍	0 至額定電壓連續可調
------	-------------

### 定電流操作

調節率	電源調節率 $\leq 0.2\% + 3mA$ 負載調節率 $\leq 0.2\% + 3mA$
-----	--

漣波電流	$\leq 5mArms(\leq 20A)$ , $\leq 20mArms(\leq 50A)$
------	--

輸出範圍	0 至額定電流連續可調
------	-------------

錶頭	
----	--

數字式	3 1/2 位數 0.5" LED 顯示 準確度 $\pm (0.5\% \text{ 讀值} + 2 \text{ 位數})$
-----	---

絕緣	
----	--

機殼對端子	100M $\Omega$ or above (DC 1000V)
-------	-----------------------------------

機殼對電源線	100M $\Omega$ or above (DC 1000V)
--------	-----------------------------------

使用電源	
------	--

	交流 100V/120V/220V/240V $\pm 10\%$ , 50/60Hz
--	---

附件	
----	--

	電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-105 x 1( $\leq 3A$ ) or GTL-104 x 1( $\leq 10A$ ) 或 Not Available $> 10A$
--	--

尺寸	
----	--

	255(寬) x 145(高) x 420(長) mm
--	-----------------------------