

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw



Part No.11006 Product No.SP3-48

- DIN 48*48 尺寸,8 或 11Pin 標準圓形插座
- 7 種時段設定,可自行換:99H59M/23H59M/99M59S/59M59S/999.9S/99.99S/9.999S
- 2 組計時器 T1,T2 可自由設定為 1 舜 1 延,1 延 1 舜,2 延等多種功能
- 外部觸發啟動/清除接點,方便信號傳送,且可自面板直接控制
- EEPROM 斷電計憶,時間可長達 10 年
- 中斷計時功能,可延續先前已走時間
- 正數/倒數計時可自行設定,且可隨時變更
- 防水觸控面板直接設定,隨時讀取訊號
- 設定期間 4 SEC 等待,方便操做
- 3 種配線方式可供選擇

簡易多段計時器 SP3-48 操作說明




圖 1.操作面板
線圖




圖 2. 接

**** 通電前請注意：確認電壓是否正確,且接線是否如接線圖所示.****

1. 接上電源後將可看到計時器顯示 4 個數字.這 4 個數字是最近一次測試時記錄的數字.且繼電器不輸出. 此為起始狀態.
2. 設定計時時間可按 移位或向上鍵.設定完成再按移位鍵儲存.或 5 秒後自動存入.
3. " S " 鍵是用來 開始計時或暫停或重置計時器.根據不同的設定模式使用者可有不同的選擇. 如果是在無關的模式," S "鍵沒有作用.
4. 按 " <<MODE " 鍵並保持 5 秒可進入功能選擇區, 可以選擇:
 - A. 不同的時間單位
 - B. 正數或倒數 (按 <<MODE 鍵)
 - C. 計時或重置的方式 (按 <<MODE 鍵)
 - D. 斷電記憶 (按 <<MODE 鍵)
- 4-A 更改時間單位:(按 " UP " 鍵修改)

當進入這模式時,有一個小的 LED 亮點會顯示在不同的位置用來區別單位.

SP3-48 共含有 6 段時間單位. 在此模式使用時可按 "UP" 鍵 選擇所需的單位

螢幕顯示: " ---- " = 9999hr (LED 小亮點不出現)

" ----. " = 9999min (LED 小亮點閃爍)

" ---.- " = 999.9min (LED 小亮點閃爍)

" ----. " = 9999sec (LED 小亮點不閃爍)

" ---.- " = 999.9sec (LED 小亮點不閃爍)

" --.--- " = 99.99sec (LED 小亮點不閃爍)

特別注意： 雖然 SP3-48 計時器可以在任何時間更改時間單位,我們**不建議**使用者在機器運轉中做修改, 以避免不正常的輸出.

4-B 更改正數或倒數計時 (按 "UP" 鍵修改)

螢幕顯示: " uP " 時, 計時器為正數.自 0 數到設定值後繼電器輸出,計時停止.

" dn " 時, 計時器為倒數.自設定值數到 0 後繼電器輸出,計時停止.

4-C 更改起動/重置方式:(按 "UP" 鍵修改)

螢幕顯示: " 00 " 時, 通電後即開始計時. 接線圖 接角 1, 3 短路可重置計時器.

" 01 " 時, 1, 3 短路開始計時.接腳 1, 3 打開將中斷計時. 1, 3 短路又重新開始計時.

" 02 " 時, 1, 3 短路開始計時. 1, 3 打開將重置計時器. 1, 3 短路又重

新開始計時.

" 03 " 時, 按 " S "鍵開始計時, 再按 " S " 鍵一次又重新計時.

" 04 " 時, 計時器是在 DELAY OFF 模式. 按 " S "鍵開始計時且繼

電器輸出.時間

到, 繼電器切斷,計時中止. 再按 " S " 鍵一次又重新計

時.

特別注意： 1. 除 04 模式外,所有的起動都是在 DELAY ON 模式.

2. 接腳 1, 4 短路可暫停計時. 1, 4 打開又繼續計時

4-D 選擇斷電記憶功能 :(按 "UP" 鍵修改)

螢幕顯示: " no. 0 " 計時器無記憶功能.斷電時不儲存螢幕數值.

" no. 1 " 有記憶功能.斷電時儲存螢幕數值. 電源再次接上時顯示斷

電前的數值.

5.每次更改操作模式設定後要按 " <</MODE " 3 秒儲存.否則 20 秒後自動跳出設定模式,且斷電時將沒有儲存設定值.

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)