


數位接地電阻計

MODEL TES-1605

- 具有量測大地電壓功能
- 資料鎖定
- 自動關機功能：當電錶操作約三分鐘，將會自動關機，節省電源
- 測量電流輸出：2mA
- 可作精密的三極式測量，也可自行作方便簡易的二線式測量
- 當輔助接地釘接地電阻過高，LCD將顯示"警告
- 設計符合IEC1010-1安全規範



TES-1605

TES-1605 規格

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

測量範圍和精確度 (在 23°C 和 45-75%RH)

功能	範圍	準確度	過載保護
大地電壓	0 ~ 199.9V (50Hz, 60Hz)	±(1%位數+4位數)	300Vrms / 1 分鐘
接地電阻	0 ~ 19.99Ω	± (2%位數+0.1Ω)	200Vrms / 10 秒
	0 ~ 199.9Ω	± (2%位數+3位數)	
	0 ~ 1999Ω		

電池耗電 (typical Value with battery voltage of 9V)

檔位	測量
20Ω/ 200Ω/2000Ω	42mA
Earth V	22mA

一般規格：

安全規範	設計符合IEC1010-1、IEC 61557
顯示	3 1/2 位液晶顯示及最大讀值1999.
絕緣阻抗	當測量時加300VDC，在電路和外殼間具有大於5MΩ的絕緣阻抗
抵擋電壓	當測量時加300VDC，在電路和外殼間具有大於5MΩ的絕緣阻抗
自動關機	在電路與外殼間具有3700CV AC/ 1 分鐘抵擋電壓
尺寸	165(長) x 100(寬) x 57(高)mm
重量	約500公克 (包含電池)
電源	6×1.5V " AA " 電池
過載指示	LCD顯示 " 1- - - " 符號
操作溫度和濕度	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F) , 80% RH 以下.

儲存溫度和濕度	-10°C 到 60°C (14°F 到 140°F)
附件	輔助測試引線→ 1組，輔助接地釘→ 2支，說明書，電池 "AA" 或相等的→ 6個

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)