



5-40W 單組交換式電源供應器

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - LED電源指示燈
 - 100%滿載老化
 - 空載消耗<0.5W
 - 全部使用105°C長壽命電解電容
 - 能承受300VAC浪湧輸入5秒
 - 工作溫度高達70°C
 - 承受5G振動測試
 - 高效率，長壽命和高信賴性
- 輸入電壓範圍：85~264VAC 或 120~370VDC
 - 頻率範圍：47~63Hz
 - 浪湧電流(Typ.)：冷啟動：65A/230VAC
 - 漏電流：<2mA/240VAC
 - 過負載：大於額定輸出的105%
 - 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
 - 尺寸：62.5*51*28mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
55134	RS-15-3.3	MEAN WELL	15W Single Output Switching Power Supply	3.3V	3A	±3%
52637	RS-15-5	MEAN WELL	15W Single Output Switching Power Supply	5V	3A	±2%
55135	RS-15-12	MEAN WELL	15W Single Output Switching Power Supply	12V	1.3A	±1%
55136	RS-15-15	MEAN WELL	15W Single Output Switching Power Supply	15V	1.0A	±1%
55137	RS-15-24	MEAN WELL	15W Single Output Switching Power Supply	24V	0.625A	±1%
55138	RS-15-48	MEAN WELL	15W Single Output Switching Power Supply	48V	0.313A	±1%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - LED電源指示燈
 - 100%滿載老化
 - 全部使用105°C長壽命電解電容
- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
 - 工作溫度高達70°C
 - 承受5G振動測試
 - 空載消耗<0.5W
 - 高效率，長壽命和高信賴性



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
29513	RS-25-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 單組輸出電源供應器	3.3V	0-6A	±3%
29515	RS-25-5	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 單組輸出電源供應器	5V	0-5A	±2%
29516	RS-25-12	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 單組輸出電源供應器	12V	0-2.1A	±1%
29517	RS-25-15	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 單組輸出電源供應器	15V	0-1.7A	±1%
29518	RS-25-24	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 單組輸出電源供應器	24V	0-1.1A	±1%
29520	RS-25-48	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 單組輸出電源供應器	48V	0-0.57A	±1%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - LED電源指示燈
 - 100%滿載老化
 - 空載消耗<0.5W
- 全部使用105°C長壽命電解電容
 - 能承受300VAC浪湧輸入5秒
 - 工作溫度高達70°C
 - 承受5G振動測試
 - 高效率，長壽命和高信賴性




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
29632	RS-35-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 單組交換式電源供應器	3.3V	0-7A	±3%
29634	RS-35-5	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 單組交換式電源供應器	5V	0-7A	±2%
29638	RS-35-12	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 單組交換式電源供應器	12V	0-3A	±1%
29466	RS-35-15	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 單組交換式電源供應器	15V	0-2.4A	±1%
29642	RS-35-24	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 單組交換式電源供應器	24V	0-1.5A	±1%
29644	RS-35-48	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 單組交換式電源供應器	48V	0-0.8A	±1%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：56KHz
- 輸入電壓範圍：85~264VAC 或 120~370VDC
 - 頻率範圍：47~63Hz
 - 浪湧電流(Typ.)：冷啟動：13A/115V, 25A/230VAC
 - 漏電流：<0.75mA / 240VAC
 - 過負載：額定輸出功率的105%~150%
 - 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
 - 尺寸：99*97*36mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
7524	S-25-5	MEAN WELL	交換式電源供應器	5VDC	5A	±2%
7525	S-25-12	MEAN WELL	交換式電源供應器	12VDC	2.1A	±1%
7526	S-25-24	MEAN WELL	交換式電源供應器	24VDC	1.1A	±1%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：75KHz
- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
 - 頻率範圍：47~63Hz
 - 浪湧電流(Typ.)：冷啟動：25A/115V, 50A/230VAC
 - 漏電流：<1mA/240VAC
 - 過負載：額定輸出功率的105%~150%
 - 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
 - 尺寸：129*98*38mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
12093	S-40-5	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 單組交換式電源供應器	5V	0-8.0A	±2%
21075	S-40-12	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 單組交換式電源供應器	12V	0-3.5A	±1%
21076	S-40-15	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 單組交換式電源供應器	15V	0-2.8A	±1%
21077	S-40-24	MEAN WELL	MEAN WELL_40W 單組交換式電源供應器	24V	0-1.8A	±1%

