



5-40W 單組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Models range from 10 to 600W
- UL 508 approval
- Class 2 approval available for models below 100W
- Universal input or selectable input
- Wide range of output voltage: 5V, 120V, 15V, or 24V
- UL, CSA, VDE, and CE Approvals

OMRON

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current
50999	S82J-02524D	OMRON	25W 單組交換式電源供應器	DC24V	1.1A



- 小型輕量型基本電源系列
- 集中了各種類型(容量、電壓)
- 行業最小尺寸
- 全面採用高溫電解電容，確保系統長壽命高可靠性

- 能量分散系統設計，印刷線路板受外部壓力降低到極限
- 採用高級環氧線路板，強度，耐濕性進一步提高
- 接線端子口吸能構造，全面提高了撞擊保護等級

OMRON

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current
51023	S8JC-03524	OMRON	歐姆龍_35W 開關電源	DC24V	1.5A



- 特性
- 2:1寬範圍輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 1500VAC輸入/輸出隔離
 - 內建EMI濾波電路，紋波噪聲低
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：83KHz
 - 低成本，高信賴性

- 輸入電壓範圍：19~36VDC
- 效率(Typ.):75%
- 直流電流：1.6A/24V
- 過負載：額定輸出功率的105%~150%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：99*97*36mm(L*W*H)

MW
MEAN WELL

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current
49964	SD-25B-12	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	12VDC	2.1A

45-65W 單組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 外觀小巧
 - 遙控開-關
 - LED指示
 - 100%滿載老化
 - 低高度：23mm厚

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動：18A/115VAC 35A/230VAC
- 漏電流：<1mA/240VAC
- 過負載：額定輸出的122%~160%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：195*55*23mm(L*W*H)

MW
MEAN WELL

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31281	LPS-50-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	3.3V	10A	±3%
31282	LPS-50-5	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	5V	10A	±3%
31283	LPS-50-12	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	12V	4.2A	±2%
31285	LPS-50-15	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	15V	3.4A	±2%
31286	LPS-50-24	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	24V	2.1A	±1%
31287	LPS-50-48	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	48V	1.1A	±1%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 低漏電流<0.3mA
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化
 - 開關工作頻率：45KHz

- 電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動：17A/115VAC 35A/230VAC
- 漏電流：<0.3mA/264VAC
- 尺寸：127*76*28mm(L*W*H)

MW
MEAN WELL

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31408	MPS-45-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組輸出警用型開關電源	3.3V	8.0A	±3%
31421	MPS-45-5	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組輸出警用型開關電源	5V	8.0A	±3%
31422	MPS-45-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組輸出警用型開關電源	7.5V	5.4A	±3%
31423	MPS-45-12	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組輸出警用型開關電源	12V	3.7A	±2%
31424	MPS-45-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組輸出警用型開關電源	13.5V	3.3A	±2%
31425	MPS-45-15	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組輸出警用型開關電源	15V	3.0A	±2%
31426	MPS-45-24	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組輸出警用型開關電源	24V	1.9A	±2%
31428	MPS-45-27	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組輸出警用型開關電源	27V	1.7A	±2%
31430	MPS-45-48	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組輸出警用型開關電源	48V	1.0A	±2%

小知識

選擇POWER SUPPLY之注意事項

a. 為了使POWER SUPPLY的壽命增長，建議選用多30%輸出功率額定的機種，例如若系統需要一個100W的電源，則建議挑選大於130W輸出功率額定的機種，以此類推可有效提升POWER SUPPLY的壽命



電話：台灣：886-3-5753170
 傳真：台灣：886-3-5753172
 郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787
 深圳：86-755-83640655
 深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699
 上海：86-21-64605107
 上海：100y-1@vip.163.com

27-05