



INDUCTORS & SUPPRESSORS & FILTERS

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	電感值(uH)	誤差值(%)	Qmin.	Testingfreq.(MHz)	RDC	IDC(mA)max	Size
13544	JWI453232-102K	JANTEK	繞線式晶片型電感	1000	10	20	0.252	40	30	45*32*32
21321	JWI453232-331K	JANTEK	繞線式晶片型電感	330	10	40	0.796	14	85	45*32*32
13547	JWI453232-471J	JANTEK	繞線式晶片型電感	470	5	40	0.796	26	62	45*32*32
13546	JWI453232-681K	JANTEK	繞線式晶片型電感	680	10	30	0.796	30	50	45*32*32
13545	JWI453232-821K	JANTEK	繞線式晶片型電感	820	10	30	0.796	35	30	45*32*32
12375	NL322522T-100K-S		繞線式晶片型電感	10	10	30	2.52	2.10	150	322522(1210)
11264	NL322522T-1R8J		繞線式晶片型電感	1.8	5	30	7.96	0.9	350	322522(1210)
11265	NL322522T-2R2J		繞線式晶片型電感	2.2	5	30	7.96	1	320	322522(1210)
11266	NL322522T-3R3J		繞線式晶片型電感	3.3	5	30	7.96	1.2	260	322522(1210)
11263	NL322522T-4R7J		繞線式晶片型電感	4.7	5	30	7.96	1.5	220	322522(1210)
11306	NL453232T-R15M-S		繞線式晶片型電感	0.15	20	30	25.2	0.25	450	453232

高頻晶片電感器 High Frequency Chip Inductors



詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

Products are design for high frequency application upto 6GHz. Now you can choose 2 size 0805(2012) & 0603(1608) to use in your high frequency application. It is usually used on cellular phone, cordless security, pagers, Microwave telecommunication products.. Etc.
本產品提供一個超高頻應用的選擇，最高可以到6GHz。目前以有0805(2012)及0603(1608)兩種尺寸共選擇。經常使用在大哥大、無線傳輸及高頻無線通信器材上。

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	電感值(uH)	Q(min)/100MHz	Q/100MHz	Q/800MHz	SRF(MHz)min	RDC	IDC(mA)max	Size
19381	JCI-1005C-10NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	10	8	11	31	2850	350	300	1005C
19441	JCI-1005C-12NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	12	8	11	26	2400	450	300	1005C
19442	JCI-1005C-15NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	15	8	11	26	2400	450	300	1005C
19443	JCI-1005C-18NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	18	8	11	25	2050	500	300	1005C
19429	JCI-1005C-1N0S	JANTEK	高頻晶片電感器	1.0							1005C
19430	JCI-1005C-1N2S	JANTEK	高頻晶片電感器	1.2	8	10	40	>6000	100	300	1005C
19431	JCI-1005C-1N5S	JANTEK	高頻晶片電感器	1.5	8	10	38	>6000	100	300	1005C
19432	JCI-1005C-1N8S	JANTEK	高頻晶片電感器	1.8	8	10	36	>6000	120	300	1005C
19012	JCI-1005C-22NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	22	8	14	30	1850	550	300	1005C
19444	JCI-1005C-27NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	27	8	14	26	1750	600	300	1005C
19433	JCI-1005C-2N2S	JANTEK	高頻晶片電感器	2.2	8	10	34	>6000	160	300	1005C
19434	JCI-1005C-2N7S	JANTEK	高頻晶片電感器	2.7	8	10	32	>6000	200	300	1005C
19445	JCI-1005C-33NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	33	8	14	24	1500	650	300	1005C
19446	JCI-1005C-39NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	39	8	14	20	1350	700	300	1005C
19435	JCI-1005C-3N3J	JANTEK	高頻晶片電感器		3.3	88	10	5000	220	300	1005C
19436	JCI-1005C-3N9J	JANTEK	高頻晶片電感器	3.9	8	10	32	5600	250	300	1005C
19447	JCI-1005C-47NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	47	8	14	18	1200	900	300	1005C
19437	JCI-1005C-4N7J	JANTEK	高頻晶片電感器	4.7	8	10	32	4800	280	300	1005C
19438	JCI-1005C-5N6J	JANTEK	高頻晶片電感器	5.6	8	10	32	4350	290	300	1005C
19439	JCI-1005C-6N8J	JANTEK	高頻晶片電感器	6.8	8	11	32	3750	300	300	1005C
19440	JCI-1005C-8N2J	JANTEK	高頻晶片電感器	22	8	14	30	1850	550	300	1005C
13518	JCI-1608C-10NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	10	8	11	31	2850	350	300	1608C
13517	JCI-1608C-15NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	15	8	11	26	2400	450	300	1608C
13516	JCI-1608C-22NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	22	8	14	30	1850	550	300	1608C
13515	JCI-1608C-33NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	33	8	14	24	1500	650	300	1608C
13521	JCI-1608C-3N3J	JANTEK	高頻晶片電感器	3.3	8	10	30	5700	220	300	1608C
13682	JCI-1608C-47NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	47	8	14	18	1200	900	300	1608C
13520	JCI-1608C-4N7S	JANTEK	高頻晶片電感器	4.7	8	10	32	4800	280	300	1608C
13519	JCI-1608C-6N8J	JANTEK	高頻晶片電感器	6.8	8	11	32	3750	300	300	1608C
13529	JCI-2012C-10NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	10	8	16	45	2500	300	300	2012C
13528	JCI-2012C-33NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	33	8	18	35	1350	600	300	2012C
13527	JCI-2012C-47NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	47	8	18	33	1200	700	300	2012C
13526	JCI-2012C-56NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	56	8	19	31	1150	750	300	2012C
13525	JCI-2012C-68NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	68	8	19	28	1000	800	300	2012C
13524	JCI-2012C-82NJ	JANTEK	高頻晶片電感器	82	8	20	9	850	900	300	2012C
13523	JCI-2012C-R10J	JANTEK	高頻晶片電感器	100	8		18	730	1000	300	2012C
13522	JCI-2012C-R12J	JANTEK	高頻晶片電感器	120	8		19	650	1300	250	2012C
28238	JCI3216-1R0K	JANTEK	高頻晶片電感器	1000	8	14	18	1200	900	300	1005C

高頻繞線晶片電感器 High Frequency Wound Chip Inductors

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

