

RG316 射頻連接線 BNC-J/BNC-KY BNC 公轉 BNC 母 BNC 延長線 Q9 射頻線

长度	0.1m	0.15m	0.2m	0.25m	0.3m	0.35m	0.4m
	0.5m	0.6m	0.7m	0.8m	0.9m	1m	1.5m
	2.5m	3m	4m	5m	6m	7m	8m
							9m
							10m

RG316 鍍銀射頻轉接線

可定制多種規格與長度 直徑：2.55MM 頻率：0-6G



BNC-J
BNC公頭

BNC-K
BNC母頭

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

BNC公頭轉BNC母頭



BNC-J
BNC公頭

BNC-K
BNC母頭

BNC-JW
BNC彎公頭



BNC-K
BNC母頭

BNC-K
BNC母頭



BNC-J
BNC公頭

BNC-J
BNC公頭

射頻小知識：

一般的 SMA/TNC/N 接頭的型號可分為以下 4 種叫法

內螺內針 叫公頭 SMA-J

內螺內孔 叫反極公頭 RP-SMA-J

外螺內孔 叫母頭 SMA-K

外螺內針 叫反極母頭 RP-SMA-K

BNC-SMA RG316 鍍銀連接線

這款連接線採用環保純銅鍍金 SMA 接頭，軍標鍍銀耐高溫 RG316 遮罩線，性能優越衰減小、頻率高、抗干擾性能好，線材可以耐-60 度到 250 度高低溫，室內室外都能使用。接線方式採用接頭的導體和線芯焊接，線遮罩壓接的加工工藝，裝配好以後接頭和線非常牢固，品質上乘！

接頭材質：純銅鍍金

線材：軍標鍍銀 RG316 線

尺寸：直徑 2.5mm

阻抗：50 歐姆

頻率：0-6Ghz

衰減：0.15db/m

RG316 軍標鍍銀線，採用聚四氟乙烯（PTFE）絕緣層，聚全氟乙烯（FEP）外護套，純銅鍍銀導體和純銅鍍銀遮罩，具有重量輕、柔韌性好、耐高溫、耐潮濕、耐腐蝕等特點。遮罩性能好、衰減度低、駐波比好。被廣泛應用在電子設備以及軍工行業。