

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



100y: 98255 NF-806-Blue

100y: 98257 NF-806-Red

產品介紹：

智慧音訊尋線器是在總結長期實踐經驗的基礎上，突破常規概念，採用獨特的資料傳輸技術設計而成的多用途通信線路查對器。它具有尋線、對線及線路狀態測試三大功能，具有快捷、準確的特點，是通信線路安裝、維護工程技術人員的實用工具。廣泛應用於電話系統，電腦網路及其它涉及金屬導線線路的場合。

尋線器由信號震盪發聲器和尋線器及相應的適配線組成。它是網路線纜、通訊線纜、各種金屬線路施工工程和日常維護過程中查找線纜的必備工具。它可以迅速、高效地從大量的線束線纜中找到所需線纜。

工作原理：

將尋線器信號震盪發聲器發出的聲音信號通過 RJ45/RJ11 通用介面接入目標線纜的埠上，至使目標線纜回路周圍產生一環繞的聲音信號場。利用高靈敏度感應式尋線器很快在回路沿途和末端識別它發出信號場，從而找到這條目的線纜。

功能：

尋線器由於它是利用了感應尋線原理來尋找線纜，所以它不需打開線纜的絕緣層，線上纜外皮上的不同部位找到它。利用這一原理可以線上纜群束中，地毯下、裝飾牆內、天花上迅速找到所需電纜以及它的中斷點的大概位置。

技術指標：

1. 產品名稱：多用途通信網路查線器—也叫音訊尋線器；
2. 電源規格：直流，9V 疊層電池；
3. 最大工作電流：發射器 $\leq 10\text{mA}$ 接收器 $\leq 30\text{mA}$ ；
4. 信號傳輸格式：多頻脈衝；
5. 信號輸出電平：8Vp-p；
6. 信號傳輸距離： $\geq 3\text{km}$ ；
7. 工作溫度： $-20\sim 50^{\circ}\text{C}$ ；儲存溫度： $-20\sim 50^{\circ}\text{C}$ ；
8. 音訊信號：單音訊和雙音訊；
9. 本體材質及顏色：**ABS 100y-98255 藍色；100y-98257 紅色**

產品功能：

- ◆ 電話線路尋線功能
- ◆ 網路線路尋線功能
- ◆ 電力電纜尋線功能
- ◆ 網路線序校對功能
- ◆ 線路狀態測試功能
- ◆ 可低電壓提示功能
- ◆ 耳機和音量可調功能
- ◆ 照明燈功能
- ◆ 可以在連接任何型號之太網交換機\路由器\PC 終端開機的情況下找線

典型應用：

- ◆ 電信網路線路工程和日常維修工作
- ◆ 電腦網路線路工程
- ◆ 其它金屬導線線路工程和維護工作

標準配置如下：

發射器*1 個； 接收器*1 個； 9V 電池*2 個； 耳機*1 組； 合格證*1pcs；
使用說明書*1 份； 工具包*1 個； 彩盒*1 個



NF 尋線器系列產品功能對照表：

功能描述	NF-801R	NF-801B	NF-806R	NF-806B	NF-807B	NF-889	NF-812	NF-816
尋線功能	√	√	√	√	√	√	√	√
對線功能	√	√	√	√	√	√	√	
承受 100V 電壓功能						√		
照明燈功 能	√	√	√	√	√	√	√	√
耳機功能	√	√	√	√	√	√		√
短路功能	√	√	√	√	√			√
在交換機 開機下找 線	√	√	√	√	√	√		
區分電話 信號及網 路信號							√	
探測距離	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	500mm
功率	大	大	大	大	大	大	小	更大
顏色	紅	藍	紅	藍	藍	淺藍色	白色	黃色
本體連線			三根	三根	兩根	三根		兩根

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)