LED-770-AC90-240V

产品名称：LED-770 双功能探照灯

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

2.介绍

3.尺寸

4.特点

多功能 **LED充电探照灯**

EASY-TOUCH SWITCH LED DESKLAMP

- 内置长寿命，免维护 容量1300mAh的可充电电池
- 强弱光选择
- 超长寿命电池，500次以上循环充放电使用
- 采用节能，高亮度，长寿命的LED

5.使用时间

多功能 LED充电探照灯
EASY-TOUCH SWITCH LED DESKLAMP

将开光开到一档的位置时，
将会点亮一个大功率LED灯
在充满电下可以连续使用约16个小时
将开光开到二档的位置时，
将会点亮一个大功率LED灯
在充满电下可以连续使用约8个小时
台灯功能可连续使用10小时

您收到的产品是包含这些配置的

1、包装彩盒　2、挂绳　3、原厂充电线　4、多功能充电手提灯

WWW.100Y.COM.TW

產品特點：

本產品內置長壽命、免維護、高容量為 1300mAh 的可充電池。

超長壽命電池、 500 次以上迴圈充放電使用。

採用節能、高亮度、長壽命的 LED。

強弱光可選。

技術指標：

使用溫度：-10℃-40℃

使用周圍空氣濕度：<90%

充電額定電壓：AC90~240V 50/60Hz

充電額定電流：AC0.1A 0.8W

光源功率：探照燈 1W　檯燈 1W

使用說明：

本產品即可當檯燈或探照燈使用，使用方法如下：

探照燈模式：手提拉手，推動開關即為探照燈模式。

檯燈模式：將探照燈燈頭豎起——向上拉起燈頭翻蓋，即為檯燈照明模式，合上燈頭翻蓋，即為檯燈熄滅模式。

充電時，把電源線帶孔處探照燈側面的交流插座，然後再將電源線的 AC 插頭直接插入 AC90～240V 電源插座上，相應充電指示燈亮，

表示探照燈處於充電狀態,充足電約 15 小時。

將開關按到一檔和二檔時可選擇弱光和強光的照明功能。

將開關按到一檔的位置時，將會點亮 LED 燈弱光；將開關推到二檔位置時，將會點亮 LED 燈強光。

充滿電時，一檔可連續使用約 16 個小時；二檔可連續使用約 8 個小時；檯燈可連續使用約 10 個小時。

在使用過程中，當 LED 燈泡變暗淡時，電池趨於完全放電狀態，此時為保護電池應停止使用並必須及時充電。(不應在 LED 燈泡無光時才充電，這時電池極易損壞失效)

LED 探照燈應經常充電使用，請勿長期擱置。如不經常使用，請每存放三個月內補充電一次約 10 個小時以上，否則會降低電池壽命。

安全事項：

充電電源及插座安裝應符合安全規範。

產品充電時切勿使用，以免燒壞 LED 燈泡或電源內部充電部件。

探照燈燈頭不要直照眼睛，以免影響視力(小孩應在大人指導下使用)

勿讓本產品淋雨或受潮。

每次充電時請遠離易燃易爆物品，充電時間最長不能超過 24 小時。

(建議在白天進行充電)