



## 一般螢光燈用電子式安定器

特點：

- 主動功因，功率因數平均達98%以上
- 低諧波干擾，較不影響其它家用電器
- 點燈安全迴路設計，避免電氣危險

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

| 產品型號       | 輸入電壓 (V)  | 使用頻 率 (Hz) | 連接 燈數 | 輸入功 率 (W) | 輸入電流 (mA) | 功率 因素 (%) | 輸出 頻率 (KHz) | 燈管連接 方式 | 諧波 失真 率 (%) | 適用燈管型式  | 尺寸(mm) (長*寬*高) | 孔距 (mm) |
|------------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|---|----------------|---------|
| FX-20120ET | 120V      | 50/60      | 3     | 54-66     | 550-450   | 98        | >40         | 串、並聯    | ≤15         | FL20DEX/18, FHF18, FL20D/18                           | 423 42 29      | 415     |
| FX-20220ET | 220V      | 50/60      | 3     | 54-66     | 304-248   | 98        | >40         | 串、並聯    | ≤15         | FL20DEX/18, FHF18, FL20D/18                           | 423 42 29      | 415     |
| FX-20AEF   | 120V/220V | 50/60      | 4     | 69-85     | 715-315   | 98        | >40         | 串、並聯    | ≤15         | FL20DEX/18, FHF18, FL20D/18                           | 316 31 30      | 307     |
| FX-30AED   | 120V/220V | 50/60      | 2     | 35-66     | 561-162   | 98        | >40         | 並聯      | ≤15         | FL30D/29, FL20D/18                                    | 427 31 30      | 420     |
| FX-40120ET | 120V      | 50/60      | 3     | 101-125   | 1045-855  | 98        | >40         | 並聯      | ≤15         | FL40D/38, FL40DEX/38                                  | 423 50 31.5    | 413     |
| FX-40220ET | 220V      | 50/60      | 3     | 100-124   | 567-463   | 98        | >40         | 並聯      | ≤10         | FL40D/38, FL40DEX/38                                  | 423 50 31.5    | 413     |
| FX-40AE    | 120V/220V | 50/60      | 1     | 18-41     | 341-81    | 98        | >40         | 並聯      | ≤18         | FL20D/18, FXL20DEX/18, FL30D/29, FL40D/38, FL40DEX/38 | 310 25 19.4    | 300     |
| FX-40AED   | 120V/220V | 50/60      | 2     | 68-84     | 704-310   | 98        | >40         | 並聯      | ≤15         | FL40D/38, FL40DEX/38                                  | 316 31 30      | 307     |
| FX-20277E  | 277V      | 50/60      | 1     | 18-24     | 85-69     | 98        | >40         | 並聯      | ≤15         | FL20DEX / 18, FL20D/18                                | 427 31 30      | 420     |
| FX-20277ED | 277V      | 50/60      | 2     | 36-44     | 161-131   | 98        | >40         | 並聯      | ≤15         | FL20DEX / 18, FHF18, FL20D/18                         | 427 30 30      | 420     |
| FX-20277EF | 277V      | 50/60      | 4     | 74-92     | 330-270   | 98        | >40         | 串、並聯    | ≤15         | FL20DEX / 18, FHF18, FL20D/18                         | 423 42 31.5    | 415     |
| FX-20277ET | 277V      | 50/60      | 3     | 53-65     | 237-193   | 98        | >40         | 並聯      | ≤15         | FL20DEX / 18, FHF18, FL20D/18                         | 423 50 31.5    | 413     |
| FX-40277E  | 277V      | 50/60      | 1     | 35-43     | 156-126   | 97        | >40         | 並聯      | ≤18         | FL40D/38, FL40DEX/38                                  | 427 30 30      | 420     |
| FX-40277ED | 277V      | 50/60      | 2     | 68-84     | 302-246   | 98        | >40         | 並聯      | ≤15         | FL40D/38, FL40DEX/38                                  | 427 30 30      | 420     |
| FX-40277ET | 277V      | 50/60      | 3     | 99-121    | 446-364   | 98        | >40         | 並聯      | ≤18         | FL40D/38, FL40DEX/38                                  | 423 50 31.5    | 413     |

註:保留規格設計變更權利，主型式以目前量產機種為主