

## 飛瑞- C 系列 UPS

### UPS-C1000 ON-LINE 不斷電系統

#### 產品特色：

- \* 完全零中斷備援電力
- \* 正弦波輸出
- \* 提高效率節省用電
- \* 觸摸式開關
- \* 自動測電池狀態
- \* 輸出電壓自行切換
- \* 智慧型 RS-23 通訊介面



#### 規格說明：

型 號		C-1000	C-1500(1060)	
額定容量		1KVA	1.5KVA	
輸 入	電 壓	80V ~ 138V	80V ~ 138V	
	頻 率	60Hz ± 5%		
電 池	直流電壓	36V	48V	
	型 式	12V (密閉式免維護)		
	供電 時間	全載	5 分鐘 (700W)	4.5 分鐘 (1050W)
		半載	10 分鐘 (350W)	15 分鐘 (525W)
	再充電時間	8 小時回充至 90% 至滿電位		
輸 出	電 壓	100V, 110V, 115V, 120V	100V, 110V, 115V, 120V	
		1 φ 2 ω (可調)	1 φ 2 ω (可調)	
	頻 率	60 Hz		
	電壓穩定度	± 3%		

	頻率穩定度	± 0.5%	
	波形失真	≤ 4% (線性滿載負載)	≤ 4% (線性滿載負載)
	超載能力	110~130%維持 10 秒內	105% 維持 10 秒內
效率 (AC to AC)		> 85%	> 83%
轉換時間	停電或復電	零中斷	
	UPS 到 Bypass 或 逆向轉換	< 4ms (毫秒)	< 4ms (毫秒)
	超載消失	自動回復 UPS 供電	
噪音 (1 公尺距離)		≤ 45dB	≤ 45dB
指示燈 (LED 功能顯示器)		電力輸入正常(綠色), 變流器正常(綠色), 負載跳由旁路供電(橙色), 異常(紅色), 負載指示(5 個 LED 顯示器), 電池放電指示(橙色), 放電電池容量指示(5 個 LED 顯示器)	
警報聲音	電池放電	當輸入電壓斷電時每 4 秒發警告聲, 當電池將用盡時每秒發警告聲	
	UPS 異常	連續聲	
自動開機		市電斷電後, 市電復電時 UPS 具自動開機能力	
通訊介面	RS-232	斷電、電池低電壓, 定時 UPS 開關機	
	Option	Novell, AS400, SNMP 等介面卡	
環境	溫度	10 °C ~ 40 °C	
	濕度	5% ~ 90% (non-condensing)	
重量		14Kgs	19.5Kgs
外觀尺寸 WxDxH (mm)		145 × 370 × 212	145 × 465 × 224.5

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)