

飛瑞 UPS-C1500 ON-LINE 不斷電系統

產品特色：

- * 完全零中斷備援電力
- * 正弦波輸出
- * 提高效率節省用電
- * 觸摸式開關
- * 自動測電池狀態
- * 輸出電壓自行切換
- * 智慧型 RS-23 通訊介面



規格說明：

| 型 號 | | C-1000 | C-1500(1060) | |
|-------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 額定容量 | | 1KVA | 1.5KVA | |
| 輸 入 | 電 壓 | 80V ~ 138V | 80V ~ 138V | |
| | 頻 率 | 60Hz ± 5% | | |
| 電 池 | 直流電壓 | 36V | 48V | |
| | 型 式 | 12V (密閉式免維護) | | |
| | 供電 時間 | 全載 | 5 分鐘 (700W) | 4.5 分鐘 (1050W) |
| | | 半載 | 10 分鐘 (350W) | 15 分鐘 (525W) |
| 再充電時間 | | 8 小時回充至 90%至滿電位 | | |
| 輸 出 | 電 壓 | 100V, 110V, 115V, 120V | 100V, 110V, 115V, 120V | |
| | | 1 φ 2 ω (可調) | | |
| | 頻 率 | 60 Hz | | |
| | 電壓穩定度 | ± 3% | | |

| | | | |
|-----------------|---------------------|---|-------------------|
| | 頻率穩定度 | ± 0.5% | |
| | 波形失真 | ≤ 4% (線性滿載負載) | ≤ 4% (線性滿載負載) |
| | 超載能力 | 110~130%維持 10 秒內 | 105% 維持 10 秒內 |
| 效率 (AC to AC) | | > 85% | > 83% |
| 轉換時間 | 停電或復電 | 零中斷 | |
| | UPS 到 Bypass 或 逆向轉換 | < 4ms (毫秒) | < 4ms (毫秒) |
| | 超載消失 | 自動回復 UPS 供電 | |
| 噪音 (1 公尺距離) | | ≤ 45dB | ≤ 45dB |
| 指示燈 (LED 功能顯示器) | | 電力輸入正常(綠色), 變流器正常(綠色), 負載跳由旁路供電(橙色), 異常(紅色), 負載指示(5 個 LED 顯示器), 電池放電指示(橙色), 放電電池容量指示(5 個 LED 顯示器) | |
| 警報聲音 | 電池放電 | 當輸入電壓斷電時每 4 秒發警告聲, 當電池將用盡時每秒發警告聲 | |
| | UPS 異常 | 連續聲 | |
| 自動開機 | | 市電斷電後, 市電復電時 UPS 具自動開機能力 | |
| 通訊介面 | RS-232 | 斷電、電池低電壓, 定時 UPS 開關機 | |
| | Option | Novell, AS400, SNMP 等介面卡 | |
| 環境 | 溫度 | 10 °C ~ 40 °C | |
| | 濕度 | 5% ~ 90% (non-condensing) | |
| 重量 | | 14Kgs | 19.5Kgs |
| 外觀尺寸 WxDxH (mm) | | 145 × 370 × 212 | 145 × 465 × 224.5 |

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)