

YIHUA-853D USB 1A 风枪 焊台 电源 三合一

三大功能组合



无刷风机风枪



大功率烙铁



15V 1A电源



高品质

- PID程序控温系统
- 玻纤双面板，贴片工艺
- 风枪抗跌落镍铬骨架式绕组发热芯
- 电流四位准确显示
- 手柄线采用耐高温硅胶线
- 烙铁采用大功率发热芯

多功能

- 风枪+焊台+电源 三合一
- 风枪手动/自动功能转换
- 5V USB快捷输出接口
- 电源输出/测试转换
- 烙铁10分钟固定休眠功能

产品参数

型号	YIHUA-853D USB 1A
功率	≤720W
尺寸	L253 x W186 x H124MM ±5MM
重量	3.95KG
工作环境	0~40℃/32~104°F
储存环境	-20~80℃/-4~176°F
储存湿度	35%~45%

风枪部分

功率	650W
温度范围	100~480℃/212~896°F
温度稳定度	±1℃（静态）
出风类型	无刷风机柔和风
出风量	120L/MIN
手柄线材质	硅胶线

焊台部分

功率	45W
温度范围	200~480℃/392~896°F
温度稳定度	±2℃（静态）
发热芯	大功率发热芯
焊咀对地电压	<2mV
焊咀对地电阻	<2ohm
手柄线材质	优质线

电源部分

功率	15W
输出电压	DC 0~15V
输出电流	0~1A
负载稳定度	<0.01% ±2mV
温度系数	<300PPM/°C
纹波噪音	<（1mVRMS）有效值



- | | |
|---------------|---------------|
| 1、风枪温度显示 | 11、输出正极 |
| 2、风枪温度调节按钮 | 12、输出负极 |
| 3、电压显示 | 13、输出正极 |
| 4、风枪开关 | 14、输出/测试转换开关 |
| 5、焊台开关 | 15、电源指示灯 |
| 6、风枪手动/自动转换开关 | 16、5V USB输出接口 |
| 7、风枪手柄线 | 17、电流显示窗 |
| 8、风枪风量调节旋钮 | 18、电源开关 |
| 9、烙铁线 | 19、电压调节旋钮 |
| 10、焊台温度调节按钮 | |



*由于测量方式差异,存在 ± 5 MM误差,请以收到实物为准。

风枪手动/自动功能

风枪自动功能 AUTO

风枪手柄放回手柄架时
机器自动切断发热体降温
有效的提高发热体的使用寿命，**节能耐用**
再次开机安全系数高
可有效防止在未知的情形下开机
热风枪搁置在其他地方而引起的火灾或
其他安全事故

风枪手动功能 MANUAL

风枪放回手柄架后风枪不会降温
适合频繁操作风枪
可省去降温和升温时间，提高工作效率。
建议在使用手动功能状态工作完毕切换回
自动功能状态，提高安全性！

硅胶烙铁/风枪手柄线

对高温伤害免疫

高温短接触无损伤

柔韧性强、操作手感好

经常弯折不变形、不损坏；手感好
操作的时候不会对手柄形成拉扯感

可适应超低温工作环境

超低温状态下工作
一般的手柄线会变脆，很容易断裂
硅胶手柄线能在超低温环境下长时间使用
永远保持超柔韧的状态



烙铁10分钟固定休眠功能

节能省电

烙铁10分钟后处于静止状态时，烙铁进入休眠
即刻降温，进入休眠状态，有效降低能源损耗

降低损耗 延长寿命

有效降低机器无谓的耗损
延长主机、发热芯、烙铁头的使用寿命

省心安心

避免机器在不使用情况下长期处于加热高温状态时
人体触碰，接触到易燃物品等危险的隐患



电流四位准确显示
输出更准

轻松切换 风枪手动/自动



拨动面板上的拨动开关，
即可轻松切换风枪手动/自动
方便快捷



5V USB 快捷输出接口



连接USB灯照明



手机充电



MP3等小型电器充电