



產品特色

泛用型限時繼電器



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

CSA-F_

商品規格

| 屬性 | 值 |
|---------|---|
| 安裝方式 | 露出 |
| 使用底座 | 085A |
| 時間範圍 | SEC:1,3,6,10,30,60,180、MIN:6,10,30,60、HR:3,6,12 |
| 定格電壓 | AC:80%~110%、DC:85%~110%。AC(V)50/60Hz:12,24,110,120,220,240。 DC(V):12,24。 |
| 輸出接點及型號 | Delay 1c: CAS-FC/ CSA-BC、Delay 2c: CSA-FD/ CSA-BD、Delay 1c/ Instant 1c: CSA-FE/ CSA-BE |
| 機械壽命 | 2000 萬次以上(無負載,動作頻率 1800 回/小時) |
| 電氣壽命 | 10 萬次以上(AC250V, 5A P.F.=1;動作頻率 1800 回/小時) |
| 精確度 | ***** |
| 往復誤差 | ±0.3% Max |
| 設定誤差 | ±5% Max |

| | |
|--------|-----------|
| 電壓誤差 | ±0.5% Max |
| 溫度誤差 | ±2% Max |
| 復歸時間 | ***** |
| 限時時間到 | ≤40ms |
| 途中 | ≤100ms |
| 消費電力 | About 2 W |
| 使用周圍溫度 | -10℃~+55℃ |
| 使用周圍濕度 | 35%~85%RH |

▼ 選 配



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)