

## 产品介绍

**USB免驱动ID卡阅读器**是我公司运用行业最新技术开发出来的一种低成本高性能电脑外部输入设备,能读出**RFID**卡的序列号并按指定的格式经过**USB**口像键盘输入一样输出到电脑,管理软件便用到此卡号派生出更多的管理功能,而无需额外的程序开发,本设备性能可靠,操作方便.读卡器支持即插即用、在使用过程中可以随意拔插,不用外加电源,用户不用加载任何驱动程序,电脑系统直接将其当成**HID**类设备键盘。计算机**USB**口接入读卡器后,读卡器“滴”一声开始自检及初始化,再“滴”一声初始化成功,进入等待刷卡状态。此时在电脑设备管理器上会出现人体学输入设备,表示设备已成功接入电脑。刷卡时读卡器会自动在电脑光标处输入卡号并自动回车。

**ID**卡的原始卡号是固定的,而读卡器根据原始卡号可以转换输出不同的位数和格式,各个厂家的读卡器输出不太一样,是按一定的标准输出,以下是各个厂家不同读卡器的数据输出格式,购买读卡器时可以要注意选择,如果有自己的标准也可以跟我们定制。一般在购买卡片或卡片喷号时,注意卡号格式的一致性将卡号读出并以键盘的方式输出的读卡器,由于有“能方便嵌入原有的系统而不需要二次开发”的特性,已渐渐被广泛应用于网吧计费、会员管理、会所通行等场合。市面上对其叫法各一样,大概就有“网吧**ID**卡读卡器”、“**ID**网吧读卡器”、“无驱动**ID**卡**USB**接口读卡器”等,其实都是一样的功能和用途来的。

## 技术参数

- 1、即插即用,标准电脑**USB**键盘接口模式,无需加载任何驱动程序,电脑系统会自动将其当成人学输入设备。
- 2、由电脑**USB**接口提供稳定的电源,无需外接电源,并内置电源保护。
- 3、一个**LED**指示灯和一个蜂鸣器,刷卡时蜂鸣器响一声,指示灯闪一下。
- 4、支持**EM4100**卡,频率:125KHz,感应距离为5cm-8cm。
- 5、输出数据为将卡内的低四个字节序列号转换为十位十进制数字,并回车结束,如果需要其他格式请我公司可以免费定制。
- 6、功耗<0.2W、低功耗造就零故障。
- 7、支持95/98/2000/XP/win7/win8/win10 安卓 linux 等系统上用

炫彩  
个性

轻薄  
身材

全新  
材料

## 一体机

小巧玲珑，卡片大小，感应灵敏  
感应灵敏



### 产品参数

型号	一体机	尺寸	68*103mm
颜色	高雅黑	材质	亚克力
读卡距离	70mm	重量	0.1kg
应用于	小区门禁、考勤、停车场、酒店、超市	接口	USB
频率	13.56MHZ/125KHZ	性能	免驱动