

## 一、功能

1、支持採樣率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

2、內置電路板帶有USB接口，用戶可以拆開外殼超連結電腦自由更換聲音內容，MP3文件加載，音質清晰度目前  
市場上最高

## 二、電氣參數

1、工作電壓：DC9V~35V

2、額定輸出功率：25W ( RL=8Ωd=1% )

3、頻率響應：20Hz~20KHz

4、噪聲電壓： $\leq 50\text{mV}$

5、信噪比： $\geq 85\text{dB}$

6、聲壓：約130dB

7、最大工作電流：1800mA聲音超大

8、工作環境溫度：-40~+85°C工業級標準

9、工作環境濕度：10%~98%

## 三、應用領域

工業語音提示、車間作業提示、鍋爐液體溫度監控提示、鍋爐液體容量監控提示、工業過程調節分析提示、設備巡檢語音提示、語音喇叭、礦

山語音喇叭、語音警報器、油田語音喇叭、汽車倒車喇叭、汽車語音喇叭、語音提示器等等

如圖所示S1-S5為五路訊號控制線，分四種控制模式：默認控制為脈衝可打斷，另三種控制模式需要按照電路板上指示兩兩短接！

### 按鍵模式說明

**脈衝可重複：**按下按鍵開始播放，不管按多久只播放一遍，在播放的過程中按按鍵則打斷當前播放的語音，執行新的命令。

**脈衝不可重複：**按下按鍵開始播放，不管按多久只播放一遍，在播放的過程中按按鍵無效，播放完後按按鍵纔有效。

**電平非保持可循環：**按下按鍵開始播放，一直按着就一直循環播放，鬆開後把當前語音播放完後就停止播放。

**電平保持可循環：**按下按鍵開始播放，一直按着就一直循環播放，鬆開立即停止播放。

正面為USB數據口和調節音量旋鈕，順時針調大，逆時針調小

## 4. 更新語音說明

將模塊的MINI USB連接電腦，打開“我的電腦”，雙擊“CD驅動器...”

