

# Wireless-Receiver

## 無線充電接收器

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 功能參數說明

- 1 輸入電壓: DC4.3V~5.5V/1.5~2A，超出此範圍電壓報警並停止充電
- 2 輸出電壓：5V±0.1V，
- 3 充電電流：500mAh-1000mAh
- 4 充電功率：最大可以達到 5W
- 5 轉換效率：大於 73%
- 6 傳輸距離：最大 10mm，推薦收發間距 2mm~4mm
- 7 待機功耗：平均功耗小於 50mW
- 8 過溫保護：當充電時溫度高於 60°時自動停止充電 1 分鐘，等溫度下降下來後再重新充電
- 9 過流保護：當充電時輸出電流大於 1.5A 是自動停止充電，防止損壞充電器
- 10 執行標準：Qi 無線充電標準
- 11 產品認證：CE/FCC，相容 QI 認證標準