



### TM-103 記憶式自動換檔噪音錶

- 3½位液晶顯示,最大讀值2000。
- 可記憶14,000筆/RS-232介面。
- 背光顯示。
- 自動關機(10分鐘)/自動換檔。
- 讀值鎖定,最大/最小值鎖定。
- 測量範圍:30dB~130dB
- 頻率響應:30Hz~8KHz
- A和C 頻率加權選擇。
- 快(F)和慢(S)響應時間選擇。
- 精準度:±1.5%(ref 94 dB @ 1KHz)
- 電源:9V NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P 電池\*1。
- 尺寸:200(長)\*55(寬)\*38(高)mm
- ※自動換檔、快速監測、精準度高。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)