

TENMARS

SOUNDTEK

SIRIUS

VFE

(記憶式) 三軸高頻電磁波測試器 電磁波測試器



TM-190 多功能磁場電磁波測試器

2.4英寸彩色 TFT液晶顯示
同時可測量3種磁場

規格：

低頻電磁波

- 頻率範圍：50/60Hz
- 測量範圍：
0.02~2000毫高斯(mG),
0.002~200微泰斯拉(uT)
- 準確度：±(15% ± 100 位)

AC電場

- 頻率範圍：50/60Hz
- 測量範圍：50V/m ~ 2000V/m
- 準確度：±(7% ± 50 位)

高頻電磁波

- 頻率範圍：50MHz ~ 3.5GHz
- 測量範圍：30mV/m~14.8V/m,
0.1 μ W/m²~0.58 mW/m²
- 絕對誤差 (在 1V/m 2.45GHz)：±2.0dB
- 顯示：2.4英寸彩色 TFT 液晶顯示
- 附件：說明書, AAA 1.5V 電池 x 3 顆
- 重量：120g (含電池)
- 尺寸：115x60x20mm (長x寬x高)



TM-760 低頻 電磁波測試器

(0-100 毫高斯)



規格：

- 感測器：單軸
- 頻寬：30Hz到300Hz 都測得到,比較適用
50Hz / 60Hz
- 測量範圍：10/100 毫高斯(mG)
- 顯示：10 段LED指示
- 準確度：±(2.5%+6位)在 50Hz/60Hz
- 電池：AAA 1.5V電池兩只
- 操作溫度和濕度：5°C到40°C相對濕度80% 以下
- 附件：電錶包、電池、說明書
- 重量：約100公克
- 尺寸：107x48x22mm (長x寬x高)



(保護外罩選購)

TM-191 電磁波測試器

規格：

- 顯示：
3-1/2 位液晶顯示器,
最大讀值1999
- 測量範圍：
200/2000 毫高斯(mG),
20/200微泰斯拉(μ T)
- 解析度：0.1/1 毫高斯
或0.01/0.1微泰斯拉
- 頻寬：30Hz到300Hz

- 感測器：單軸
- 準確度：±(2.5%+6位)在 50Hz/60Hz
- 取樣時間：約2.5次/秒
- 電池：9V NEDA 1604、IEC 6F22
或 JIS 006P
- 電池壽命：約200小時
- 操作溫度和濕度：
5°C到40°C相對濕度80% 以下
- 重量：約 180公克
- 尺寸：130x56x38mm (長x寬x高)



TM-192 / TM-192D(記憶式) 三軸低頻電磁波測試器

規格：

- 顯示：4位液晶顯示,最大讀值 9999
- 測量範圍：
20/200/2000毫高斯; 2/20/200微泰斯拉
- 解析度：
0.01/0.1/1 毫高斯; 0.001/0.01/0.1微泰斯拉
- 準確度：
20mG/2 μ T檔位 ±(3.0%+30位)
在50Hz/60Hz, 200mG/20 μ T、
2000mG/200 μ T檔位
±(2.5%+5位)在 50Hz/60Hz
±(5.0%+5位)在 30Hz~2000Hz
- 感測器：三軸
- 頻寬：30Hz到2000Hz
- 取樣時間：約2.5次/秒
- 電池：9V NEDA 1604、IEC 6F22 或 JIS 006P
- 電池壽命：約100小時

- 操作溫度和濕度：5°C到40°C相對濕度80%以下
- TM-192D：USB介面可與電腦連線
- 可直接記憶500筆(TM-192) / 9999(TM-192D) 筆資料
- 重量：約 230公克
- 尺寸：173x80x32mm (長x寬x高)