

電流鉤部 1200A(3 只)



1. 測量範圍 : 20A/200A/1200A 三檔
2. 輸出訊號 : 10mV/A、1mV/A、0.1mV/A
3. 輸出電壓 : 200ACmV(20A/200A) , 120ACmV(200A)
4. 鉤部孔直徑 : 48mm
6. 輸出訊號線長 4 米
7. DW-6095 專用鉤部
8. 工作頻率 : 50/60Hz

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

FEATURES

- **Range** : 20 A/200 A/1200 A.
- **Output sensitivity** : 10 mV/A, 1 mV/A, 0.1 mV/A.
- **Output voltage** : 200 ACmV (20 A, 200 A), 120 ACmV (200 A).
- **Max. conductor size** : 48 mm
- **Operation frequency** ; 50 Hz/60 Hz.
- Standard (included) current probe for DW-6095.

- When change the new probe, the calibration procedures are not necessary.
- **Output cable** : 4 meters wire, used the banana plugs, durable and safety.
- Power supply is from the meter, battery is not necessary.

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)