

Fluke 1AC-II / 1LAC-II

Volt Alert

口袋型電壓偵測器

規格:

- 來自 **Fluke** 公司的新一代 **ac** 非接觸式電壓偵測器，使用簡單－只需要將尖端碰觸到端子板、插座或是電源線
- 當尖端發出紅光且儀器發出嗶嗶聲時，代表有電壓存在
- 電氣技術人員、維護、維修、安全人員及房東，可以在工作場所或是家中快速地測試電路是否帶有電壓
- 認證安全等級至 CAT IV 1000 V
- 有二種型式可選擇：

1AC-II – 偵測電壓從 90 V ac 到 1000 V ac.

1LAC-II – 偵測電壓從 20 V ac 到 90 V ac

- Size: 148mm (H)

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Specifications

Operating principle	Senses the steady state electrostatic field produced by ac voltage through insulation without requiring contact to the bare conductor. A red glow at the tip and a beeping noise (if not switched OFF) indicates the presence of voltage.
Voltage sensing ranges	Nominally, 90 V AC to 1000 V AC or 200 V AC to 1000 V AC depending on model, 45 Hz to 405 Hz; also a 20 V to 90 V control circuit model
Detector tip style	Blade or round, depending on model
Light source	One high intensity red LED
Agency Approvals	CSA , CE, TUV, C-Tick
Safety Rating	1000 V, CAT IV

IP Rating	IP 40
Operating Temperature	-10 °C ~ 50 °C
Operating humidity ranges	0 % to 95 % (0 °C to 30 °C) 0 % to 75 % (30 °C to 40 °C) 0 % to 45 % (40 °C to 55 °C)
Operating Altitude	3000 meters
Batteries	2 AAA alkaline batteries included

Note: Product does not respond to random electrostatic discharge.

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)