

USB安全监测仪

这是一个体积小，方便携带且精准高的安全保护设备，产品内置实时监测安全保护电子开关器件，以便超限时全自动切断输出，从而保护您的数码产品，无论身在任何环境，它都将为您昂贵的数码设备保驾护航。



USB母座输出孔

警报提示

快嘀声：过压过流警示

慢嘀声：低能低压警示

警嘀声：漏电发生警示

模式切换键

查看模式：

短按可切换显示模式

复位模式：

电量模式下长按清零

数码显示屏

电压显示：4.5~7.4V

电流显示：J7-a: 0~5.1A

J7-b: 0~5.1A

电量累计：0~99999mAH

切断输出保护

高压、低压、过流自动切断输出

内置电子开关和智能 i8微处理器

USB输入插头



产品尺寸	77×45×16mm
输入电压	DC4.5-7.4V
电流测试范围	J7-a/-b : 0~5.1A
电压测试范围	4.5-7.4
电量累积范围	0-99999mAH
电压分辨率	0.1V
电流分辨率	0.01A
机身功耗	<20mW
消耗电流	<0.02A
满量程压降	200mV(测量电流时)
测量速率	约0.5次/秒
显示方式	0.56英寸5位共阴， 橘黄色数字显示
刷新时间	≥500mS/次
测量精度	1% (±2个字)
工作温度	-10~+60
工作湿度	10~80% (无凝露)
工作气压	80~106kPa



J7-a



J7-b

炬为旗舰店

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



长度: 77mm

宽度: 45mm

高度: 16mm

产品功能区别

规格	品名	安规II USB安全监测仪	安规II USB电流电压电量测试仪	其他
产品外观				
产品规格		77mmX45mmX16mm	77mmX45mmX16mm
输入电压		4.5V~7.4V	4.5V~7.4V	3.5V~7.4V
电流范围		0~5.1A	0~5.1A	0~2.1A
精准度		±1%	±1%	±2%
电量测试		有	有	×
电量累计		有	有	×
多功能切换		有	有	×
过压警示		有	×	×
过流警示		有	×	×
低能警示		有	×	×
低压警示		有	×	×
漏电警示		有	×	×

USB安全监测仪 与 USB电压电量测试仪的分别：

- 1) USB电压电流电量测试仪：只是电压测试电流测试电量测试的测试功能，不具备其它保护功能。(J7-a)
- 2) 安全检测仪：不但具有电压测试、电流测试、电量累积测试功能，而且产品内部还带报警发声喇叭和实时监测电子保护开关，有高压发声报警、低压发声报警、过流发声报警、并且可以自动切断输出从而实现安全保护您昂贵数码设备的作用，让您充电时更放心。(J7-b)

产品简介



快 嘀 声: 过压过流警示
慢 嘀 声: 低能低压警示
警 嘀 声: 漏电发生警示

电压显示: 3.7V~7.4V

电流显示: 0A~5.1A

电量累计: 0~999.99Wh

容量累计: 0~99999mAH

短按第一次: 查看容量(mAh)

短按第二次: 查看电量(Wh)

长按: 进入电流精密测量3位显示

在查看电量模式下长按: 清零

在查看容量模式下长按: 清零

技术参数

型 号: J7-a/-b/-c

输入电压: DC3.7V~7.4V 电流范围: 0~5.1A

电量累计: 0~999.99Wh 容量累计: 0~99999mAH

出厂默认报警保护门限: 电压低于4.5V; 电压高于5.8V; 电流大于5A;

备注: 如你选购的是测试仪, 就只具备测试功能, 无其它保护警报功能.