

# VC890D VICTOR\_數字萬用表

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 產品特點

- 1、新型防振套，流線型設計，手感舒適
- 2、大屏幕顯示，字跡清楚
- 3、金屬屏蔽板，防磁，抗干擾能力強
- 4、改變傳統自動斷電，正常操作不斷電
- 5、全保護功能，防高壓打火電路設計
- 6、自動恢復保險管保護電路設計

## 產品規格

| 基本功能    | 量程.                                     | 基本準確度      |
|---------|---|------------|
| 直流電壓    | 200mV/2V/20V/200V/1000V                 | ±(0.5%+3)  |
| 交流電壓    | 2V/20V/200V/750V                        | ±(0.8%+5)  |
| 直流電流    | 20uA/2mA /200mA/20A                     | ±(0.8%+10) |
| 交流電流    | 2mA /200mA/20A                          | ±(1.0%+15) |
| 電阻      | 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω | ±(0.8%+3)  |
| 電容      | 20nF/2uF/200uF                          | ±(2.5%+20) |
| 特殊功能    | VC890D                                  |            |
| 二極管測試   | √                                       |            |
| 三極管測試   | √                                       |            |
| 通斷報警    | √                                       |            |
| 低電壓顯示   | √                                       |            |
| 自動關機    | √                                       |            |
| 功能保護    | √                                       |            |
| 自恢復保險保護 | √                                       |            |
| 防震保護    | √                                       |            |
| 輸入阻抗    | 10MΩ                                    |            |
| 採樣頻率    | 3 次/s                                   |            |
| 交流頻響    | (40-400)Hz                              |            |
| 操作方式    | 手動量程                                    |            |
| 最大顯示    | 1999                                    |            |
| 液晶顯示    | 61x36mm                                 |            |
| 電源      | 9V (6F22)                               |            |

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)