

**(RUS) Инструкция по эксплуатации**

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-54151736

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**Новое поколение пистолетов.  
Склеивать больше и быстрее:  
Термосклеивание для  
профессионалов.**

Благодаря новой технике 2-РТС более  
быстрый нагрев, постоянная рабочая  
температура клея (200° C) и тройная  
мощность при склеивании.

Особенно длинная  
сменная насадка для  
трудно доступных мест.



Электрический  
шнур

Гибкий поддон.

Передняя  
опора.

Подставка с зарядным  
устройством и подвижным  
токоприемником.

勝 特 力 材 料 886-3-5753170  
胜 特 力 电 子 (上 海) 86-21-54151736  
胜 特 力 电 子 (深 圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Вставить палочку клея  
сзади в нагревательный  
канал. Вставить кабель  
или ...



...разогреть пистолет в  
зарядном устройстве  
3 – 5 мин. Загорится  
контрольная индикация.



Через макс. 5 мин. снять  
пистолет движением вперед  
с зарядного устройства.  
Не тянуть вверх.



Повторная зарядка в  
зарядном устройстве  
при установке (например,  
при тугой подаче или  
выходе густого клея).



В зарядном устройстве.



Для - одностороннего -  
нанесения клея слегка  
нажать на спусковой  
механизм подачи.  
Склеиваемые части плотно  
сжать. Через прим. 2 мин.  
на место соединения может  
выдерживать нагрузку.

## Указания по обработке



Соединения больших поверхностей требуют обильного нанесения клея (например, змеевидными линиями).



Также можно без проблем склеивать и жесткий пенопласт, если клей наносится на основание, а не на полистирол (например, точками).



Для склеивания текстильных материалов мы рекомендуем, например, нанесение в форме ромба.

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**胜特力电子(上海) 86-21-54151736**  
**胜特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## Примеры применения



Склеивание дерева, например, ящиков.



Надежное заклеивание коробок.



Установка ответвительных коробок в стенах облегченной конструкции.



Закрепление телефонного кабеля на плintусе.



Склеивание игрушек небольшими партиями.



Изготовление подставок под цветы.



Уплотнение стыков.



Замена плиток.



Производство небольших партий модных украшений.

## Технические данные

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Сетевое напряжение:                                      | 220 – 240 В (плавно без переключения)       |
| Мощность:                                                | Готовность ок. 30 Вт                        |
| Рабочая фаза:                                            | макс. 500 Вт                                |
| Время нагрева:                                           | 3 – 5 мин.                                  |
| Диаметр канала патрона:                                  | ок. 11 мм                                   |
| Температура плавления                                    | ок. 210° С (с электронной регулировкой)     |
| Рекомендованные палочки клея:                            | Оригинальные патроны фирмы STEINEL и PATTEX |
| Фирма сохраняет за собой право на технические изменения. |                                             |

勝 特 力 材 料 886-3-5753170  
勝 特 力 電 子 (上 海) 86-21-54151736  
勝 特 力 電 子 (深 圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## CE Сертификат соответствия

Изделие отвечает  
требованиям директивы по

низковольтным приборам  
73/23/EWG и директивы

89/336/EWG.

## Важные указания

- Запрещается использовать пастообразные или жидкие клеящие материалы!
- Клей нагревается до 200° С! Опасность ожога! Если клей попадет на кожу, сразу же подержать это место в течение нескольких минут под струей холодной воды! Не пытаться сначала снять клей с кожи! В крайнем случае обратиться к врачу!
- Хранить в недоступном для детей месте!
- При перерывах в работе более чем 30 минут выключать прибор из розетки.
- Склеиваемые места должны быть очищены от жира, сухими и чистыми.
- Прочность склеивания оптимальна, если соединение происходит непосредственно после нанесения клея.
- Капли клея лучше всего удалять в холодном состоянии.
- При добавлении следующего патрона немного подождать, чтобы холодный патрон (вдавить без силы) до рабочей температуры.
- Излишний клей можно удалить острым, немного разогретым ножом.
- Клеевые стыки можно закрасить.
- Места склеивания можно снова рассоединить при нагревании.
- Материалы, которые быстро остывают (например, камень или металл), следует предварительно нагревать.
- Избыточное давление может привести к повреждению пистолета.
- После замены всегда плотно закручивать насадку (ок. 1 Нм).

## Гарантийные обязательства

Данное изделие производства STEINEL было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества.

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить все недостатки, которые возникли в результате недоброкачественности материала или вследствие дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантия не распространяется на дефектные изнашивающиеся части, на повреждения и дефекты, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации и ухода, а также на повреждения, последовавшие в результате падения. Фирма не несет ответственности за повреждения предметов третьих лиц, вызванных эксплуатацией изделия.

Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде было отправлено на фирму вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия) по адресу сервисной мастерской или в течение 6 месяцев сдано в магазин.

### Ремонтный сервис

По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, наше сервисное предприятие предлагает свои услуги. В таких случаях, просим отправлять изделие в упакованном виде в ближайшую сервисную мастерскую.