

低電流交直流鉤部

MODEL CM-05

- 低誤差 / 解析度
- 測量導線線徑可達
23mm
- DCA自動歸零



CM-05

Specifications for CM-05

檔位	輸出	靈敏度	誤差
DCA 0-4A	DC 100mV/A	10mA/mVDC	$\pm 2.0\%$ $\pm 0.005A$
DCA 0-40A	DC 10mV/A	0.1A/mVDC	$\pm 1.0\%$ $\pm 0.02A$
DCA 0-150A	DC 1mV/A	1A/mVDC	$\pm 1.0\%$ $\pm 0.2A$
DCA 150-200A	DC 1mV/A	1A/mVDC	-2.2% $\pm 0.2A$
ACA 0-4A	AC 100mV/A	10mA/mVAC	$\pm 2.0\%$ $\pm 0.003A$
ACA 0-40A	AC 10mV/A	0.1A/mVAC	$\pm 1.5\%$ $\pm 0.03A$
ACA 0-150A	AC 1mV/A	1A/mVAC	$\pm 1.5\%$ $\pm 0.3A$
ACA 150-200A	AC 1mV/A	1A/mVAC	-2.2% $\pm 0.3A$

電源：1.5V(UM3)*2電池

電流消耗：8mA

工作溫度 / 溼度：-10 ~50 / 85%(最大)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)