



## “導電王®”導電銀漆筆 (CSPTP) 說明書

主要導電材質為純銀，並含有超強配方之導電黏膠，黏著力特強，耐震盪，乾燥快，導電性特佳，適合修補電路板(PCB板)上之缺線、斷線及跳線，雙面電路板之銀漆貫孔，降低電線連接電阻及修補汽車除霧電熱線之斷線等方面(亦有人稱為「導電筆」或「導電銀液筆」)。

**使用方法：**本產品採用特殊壓擠式設計，能將濃度較高的銀漆壓擠出筆心，使銀漆所形成的銀導電線路較厚，能有效降低銀導電線路之電阻。

- 一、使用前請先順著筆管方向，上下搖動導電銀漆筆(最少搖八秒)。
- 二、第一次使用或隔很久才使用時，先以手指握著筆管，並且稍微用力擠筆管兩側，筆尖接觸電路板，一邊移動劃線，一邊快速重複壓下提起動作，如此即能壓擠出濃銀漆，而形成超低電阻銀導電線路。(有時因使用時氣溫較高，造成筆管內壓力升高，剛開始使用時會有過量銀漆流出，請在旁邊擠出一些銀漆，即可正常使用)
- 三、持續使用約一分鐘後，銀漆流動性會增加，此時無需再擠壓筆管兩側，也無需將筆尖做快速壓下提起之動作，銀漆會自動隨筆尖之劃線移動而出。
- ◎ 要修補電板上較細線路時，可轉開筆管與筆頭，以細電線沾筆管內之銀漆劃線，用後請旋緊筆管與筆頭。

**有效期限：**在鏈夾式塑膠袋封口未打開之完全密封下，可保存二年，鏈夾式塑膠袋封口打開後，請在一年內用完。

**注意事項：**操作時應避免身體接觸銀漆，若皮膚接觸時可用酒精清洗，並以衛生紙或乾布擦乾淨，若眼睛接觸時應送醫，操作時在通風良好的環境並遠離火燄，本產品不可筆尖朝下垂直放置，否則筆尖會阻塞，應以塑膠袋確實密封，水平放置於陰涼處所(封口打開之鏈夾式塑膠袋並無法完全密封，請另外套以塑膠袋確實密封)

☆☆本公司尚有一系列優秀產品，例如：

1. 瓶裝導電銀漆：含銀量更高，導電性更佳，電阻更低。
2. 瓶裝導電銀膠：超高黏性，呈膠狀，高導電性，耐溫達 500°C，常用於電路板之銀膠貫孔及黏合晶片電子零件。
3. 透明導電膠：具透明性及導電性，常用於玻璃及螢幕之引線。
4. 接點復活筆：可去除接點及電路表面的油污及助焊劑，避免如噴霧式將清潔劑擴散侵蝕整塊電路板。

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)