

# CASTLE 蓋世特 PLF-200

## 電源淨化轉接器

### 部位說明和規格



#### 電源回路

- 電壓：AC110V~115V 50Hz/60Hz
- 電流 15A
- 承載瓦特數：1875W
- 插座(接地式) 12只
- 電線規格 分離式可繞性SJT14#/3C 8ft (2平方3線 2.4公尺長)
- 超載保護方式 自動斷路(手動復元式)
- 電源控制開關
- 電源指示燈
- 接地指示燈
- 絕緣耐壓 AC1500V 1分鐘 5mA
- 漏洩電流 1.0mA以下
- 絕緣電阻 300MΩ 以上 DC500V

#### 突波回路


- 突波電壓 6000V(伏特)最大
- 突波電流 8x20 μsec 4500A最大
- 抑制電壓 350V L-N(TYP)
- 突波能量 70J
- 突波捕抓反應時間 1x10<sup>-12</sup> 理論值
- 回路保護方式 L-N-E
- 突波保護指示燈

#### 濾波回路

- 濾波方式 3組獨立LC濾波迴路
- 雜訊衰減 -10db~55db(2~100MHz)

#### 外觀規格

- 動作溫度 -10°C~40°C
- 保存溫度 -20°C~50°C
- 本體材質 鋁擠型 鋼板(烤漆塗裝)
- 外觀尺寸 420mm x 168mm x 100mm



為適應台灣地區一般家用插座(單向2孔)  
 本產品附有綠色接地線一條  
 3→2變換插頭一只



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

# Castle 蓋世特 世界級電源淨化轉接器

秉持著創造高品質生活的理念與事業良心，堅持採用最嚴謹的製程與最高規格的原料製造生產。

我們或許不是業界的銷售標竿，  
但一定是專業&品質標竿！

業  
界  
第  
一



耀隆國際企業有限公司 圖文版權所有，盜用必究



## 防火

主計處統計：建築物火災中因『電器設備走火』而引發火災之比率每年高達51%! Castle採用不自燃UL防火插座及高纖防火PVC端蓋，大幅提升您的用電安全，防火零風險。



## 抗突波

Castle的 $\pi$ 型獨立濾波器，可將平日開關間產生的突波有效抑制並轉換成穩定電壓，完整保護您不斐的視聽器材、電子設備並延長其使用壽命。



## 雜訊過濾

Castle採用 $\pi$ 型獨立濾波器，確保連接之電子設備不互相干擾的淨化處理，給您最好的影像與聲音。



## 防雷

生活中無法預期的雷擊所產生的高壓突波，對於昂貴的視聽器材、電子家電容易直接損害設備本體。Castle的 $\pi$ 型獨立濾波器，可將雷擊有效吸收並轉換成穩定電壓來保護您的家電產品。



## 防電磁

各式電子產品所產生的電磁容易互相干擾而影響其功能與壽命。Castle的機體設計可將外在電磁有效阻隔並穩定各式電器產品的運作順暢。



## 超載自動斷電

Castle的自動斷路保護機制在超過負荷用電時，自動斷路器按鈕會即時彈出並切斷供電，待排除超載後按下按鈕再恢復電流，完整保護您的用電安全。

自動斷路保護  
電流超載  
按鈕即彈出





**TAIWAN 100%** **台灣製造 超耐用**


Castle全機皆在台灣設計與製造，不同於一般仿間的大陸製品或局部台灣製造商品，Castle100%台灣製造，品質看的見。驗證字號：R51457

**台灣製造 百分百**  
Made in TAIWAN

**R51457**

**不導電 全鋁合金**

Castle全機體為獨家防火且不導電的鋁合金製造，機身具有不燃的安全性。讓您真正安心使用。



**防漏電 節省電費**

電子設備即使是關機或是進入待機狀態仍會消耗電力，根據統計，估計可多吃掉您家20%的用電。Castle使用斷電氣燈開關，確實關閉連接之電器，達到100%防漏電，也讓您荷包不漏洞。



**質感機身多色可選**

Castle除了紮實的內在，外在的多種搭配性也早已為您設想，多色款的全鋁合金機殼讓您可依運用空間的不同來做不同的選擇，Castle的超凡質感更能襯托您的各類電子設備。



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

**Castle 蓋世特是您的第一選擇!**



同級商品比較表	Castle 蓋世特	一般市面延長插座
產地	100% Made in Taiwan 台灣製造品質看得見 <b>勝</b>	中國大陸生產 部分零件台灣組裝
材質	全鋁合金機身 不自燃UL防火插座 高纖防火PVC端蓋 <b>勝</b>	全塑料機身 易因火花或過熱即燃燒用電風險高
安全	超載自動斷電 不助燃不延燒 <b>勝</b>	過熱而導致短路起火 易燃燒易助燃
堅固	重壓摔落不易變形 <b>勝</b>	碰撞易損害內部構造
線徑	電線線徑 2.00mm平方 不易變形 <b>勝</b>	線徑常 < 1.25mm平方 易造成電線表皮破損 長久纏繞電線變形造成發生危險
負載量	安全承載高耗電 電器設備 <b>勝</b>	易因過熱現象傷害昂貴電器

專業級蓋世特S6B適合以下各單向二線或三線之電源供給、轉接延伸或共用：



電腦相關及OA系統  
傳真機、影印機等



各大醫院  
專業電子醫療器材



品管中心、實驗室  
專業精密儀器



音響系統、家庭劇院、  
CD唱盤、擴大機等

	沉穩黑鋼		優雅黃金		尊貴白金
	S6B	OH-T8B	PLF-500	PLF-200	PLF-700
					
座數	6	8	8	12	13
突波保護迴路	○	○	○	○	○
斷路保護裝置	○	○	○	○	○
氙氣燈開關	○	○	○	○	—
極性測試	—	○	接地指示LED	○	接地指示LED
突波指示LED	—	—	○	○	○
濾波功能	—	2組獨立 LC濾波迴路	2組獨立 LC濾波迴路	3組獨立 LC濾波迴路	6組獨立 LC濾波迴路
雜訊抑制	—	-10~55db (2~100MHz)	-10~55db (2~100MHz)	-10~55db (2~100MHz)	-10~88db (2~100MHz)
大電流插座	—	2座(MAX 1500w)	2座(MAX 1000W)	4座(MAX 1500W)	2座(MAX 1500W) 4座(MAX 1000W)
其他	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 同軸電纜防雷擊轉接頭</li> <li>· 電話線防雷轉接</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 延遲時間差控制</li> <li>· 開關延遲指示燈</li> <li>· 3組同軸電纜防雷擊轉接頭</li> </ul>

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)