

圓管帽形熔斷器底座

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



用途及特徵：

本系列熔斷器底座適用於交流 50HZ、額定絕緣電壓至 500V、額定電流至 125A，主要用在電氣線路中作為尺碼至 22x58 的各種使用類別（gG、aM、aR 等）的熔斷體的支援件。本系列熔斷器底座具有耐受額定電流及預期短路衝擊電流至 100KA 動熱穩定的能力，多相組合後具有熔斷器式隔離器的功能。其中型號為 RT18N 的熔斷器底座有一上一下兩路進出線，兼有隔離電源的功能；RT18L 帶有安全鎖扣裝置，在斷開狀態可鎖住載熔件，確保不發生誤操作；還可帶熔斷指示燈，燈亮指示熔斷體已熔斷。

本系列熔斷器底座符合國家標準 GB13539.1、GB13539.2、GB14048.3 和國際電工委標準 IEC269-1、IEC269-2、IEC269-2-1、IEC947-3。

本系列熔斷器底座由塑膠壓制的外殼裝上觸頭和載熔件後，經鉚接或焊接而成，均可組成多相結構。FB15C、FB16-3J、FB19C-3J、RT19 為敞開式，其他型號都是半封閉式結構。其中 RT18N、RT18B 和 RT18C 在同一外形尺寸的底座上，可供用戶選擇配裝五種不同尺碼的熔斷體；RT18N 有兩路進出線，一路配裝相應尺碼的熔斷體，另一路為一個雙中斷點常開觸頭，單個底座具有隔離電源的功能；RT18 型底座均為 35 mm 的導軌式安裝，其中 RT18L 還帶有安全鎖扣裝置，確保底座斷開狀態不發生誤操作。

技術參數

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品型號	配裝熔斷體尺碼	額定絕緣電壓(V)	額定發熱電流(A)	重量(g)
RT19-16	Φ8.5×31.5	500	16	34
RT19-25	Φ10×38		25	57
RT19-40	Φ14×51		40	78
RT19-100	Φ22×58		100	157
RT14-20	Φ10×38		20	38.2
RT14-32	Φ14×51		32	147.5
RT14-63	Φ22×58		63	241
FB14-16X	Φ8.5×31.5		16	38.8
RT18-32X	Φ10×38		32	59
RT18-63X	Φ14×51		63	192
RT18L-63	Φ14×51		63	113.5
RT18L-125	Φ22×58		125	182
RT18B-10	Φ8.5×23		10	58
RT18B-16	Φ10×25.8		16	58
RT18B-20	Φ8.5×31.5		20	58
RT18B-25	Φ10×31.5		25	59
RT18B-32	Φ10×38	32	59	
RT18C-10	Φ8.5×23	10	55	
RT18C-16	Φ10×25.8	16	55	
RT18C-20	Φ8.5×31.5	20	56	
RT18C-25	Φ10×31.5	25	56	
RT18C-32	Φ10×38	32	56	
RT18N-10	Φ8.5×23	10	69.5	
RT18N-16	Φ10×25.8	16	61.5	
RT18N-20	Φ8.5×31.5	20	62.5	
RT18N-25	Φ10×31.5	25	62	
RT18N-32	Φ10×38	32	62	
HG30-32	Φ10×38	32	57	
HG30-63	Φ14×51	63	167	
HG30-125	Φ22×58	125	185	
FB15C	Φ10×38	32	25	
ZRB-50	Φ14×51	50	106	
FB16-3J	Φ14×51	50	139.1	
FB19C-3J	Φ27×139		63	364.7