

## 產品特色:

1. 雙通訊埠 (USB+RS232) 設計, 符合不同環境需求
  2. 智慧型電壓調整 (AVR) 功能, 延長電池使用壽命
- 安全防護設計: 過載保護、輸出短路保護
  - 輸入保護斷路器設計, 可永久重複使用
  - 智慧型電池管理: 電池過充電、過放電保護, 電池更換指示, 電池測試功能
  - 具電池開機功能, 可在無市電狀況下啟動
  - 電話、網路、傳真機、Modem 突波保護器 (RJ11/RJ45)
  - 內附 "電力管理大師2000" 軟體, 可做遠端監控即時管理



台達Victor 1000VA OFF-LINE

## 應用領域:

- PC、終端機、工作站、網路節點
- 傳真機、收銀機
- 電腦輔助教學設備

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-54151736  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 產品規格:

型號		V1000	
額定容量		1000VA/600W	
輸入	最大容許電流	15A/125V	
	額定電壓	110V	
	輸入電壓範圍	88V~132V	
	頻率	60 Hz ( ± 3 Hz)	
輸出	UPS輸出	容量	1000VA
		波形	模擬正弦波
		插座數	4
	突波保護輸出	容量	500VA
插座數		2	
電瓶	放電時間(UPS插座輸出)	17吋顯示器 + PentiumIII PC ≧ 15分鐘	
	充電時間	≦ 12 hours to 90%	
通訊介面		RS232+USB (可同時監控兩台PC!)	
通訊網路突波保護		符合國際標準 UL497A	
RJ11+RJ45		傳真/數據機/電話 突波電壓保護插座	
環境	溫度	0~35℃	
	溼度	0~85%	
	噪音	≦ 42dBA (1公尺距離)	
安規規範	電磁干擾	經濟部標準檢驗局電磁干擾標準	
	雷擊耐受力	IEEE C62.41 CATEGORY A	
外觀	尺寸(mm)	120x300x190(寬x深x高)	
	淨重(kg)	12.5	