

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

VS1-3 遙控分段開關

性能說明：

供應電壓 DC12V 繼
電器電流 VAC110V-5A,
220V-3A, V 250MHz—
450MHz。

特點：

4種變換功能，靈敏度高，
穩定性佳，可控制：機械、
馬達、汽、機車遙控，電動
門窗、電捲門，保全防盜遙
控，遙控距離30公尺—50
公尺。



VSI-3 編解遙控分段開關

一、性能說明：

本機種使用直流12V編解碼遙控器頻率為305MHZ發射機與接收端有256組密碼，不易誤報。同時遙控距離約100M且遙控器的體積精巧，使用簡單，操作方便，應用廣泛。

二、裝置操作方法：

1. 將本機輸入DC12V(正負極不可接反)
2. 裝置時盡量避免放在鐵性質產品上面以免影響其高頻信號接收。
3. 本產皆經過精密儀器測試調整，除了使用時調整指撥開關外，請避免碰及其他零件，以保持穩定性能。

三、圖示說明：

(一)發射機說明：

- A：上鍵
- B：停鍵
- C：下鍵
- D：總電源鍵
- E：單鍵控制鍵

- F：發射機電源開關
- G：256組編碼設定
- H：發射指示燈
- I：12V電池

(二)接收機說明：

- A：紅線DC 12V正輸入
- B：黑線DC 12V負輸入
- C：灰線自保輸出
- D：綠線自保輸入
- E：白線(A按鍵)

- F：黃線(B按鍵)
- G：藍線(C按鍵)
- H：橙線公共輸入線
- I：256組編碼設定

