

WICE-M1



勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

WICE-M1 是一台節省開發時程的 ROM 模擬器，Download 速度快、穩定、體積小，可直接插在 IC socket 上，免去排線所產生之雜訊，採用 Printer Port 介面，使用場地不限，提供 DOS 版本及 WINDOWS3. V95 版本的操作軟體。

特色

1. 體積超小、Download 速度快、穩定性高
2. 使用 Printer Port 介面方式與 PC 相連，適用各類型電腦
3. 直接插在 Target Board 的 Socket 上，不需排線，避免排線所引起的 TIME DELAY ,NOISE 及 FAN OUT 問題
4. 具有反插保護及防高壓設計，讓使用者用的更安心
5. 有 Reset 輸出訊號，免使用 Target Board 上的 Reset Key，可設定成為 ACTIVE Hi or Low
6. 可使用 Adaptor 電源或 Target-board 上的電源
7. 一個 Printer Port 可控制四部 WICE-M1
8. 提供 26 種檔案傳輸格式
9. 同時支援 WINDOWS 3.1/95 版及 DOS 版操作軟體

規 格

模擬速度

SRAM Access Time+0ns<或=(15ns)

規 格

- 體積：9.5 x 4x 2 cm
- 重量：0.078Kgs
- 操作溫度：+5 to +45
- 操作高度：達 5000m
- 操作濕度：達 90% noncondensing

基本 配 備

- WICE-M1 主機
- 25-pin to 8-pin D 型轉接頭 x 1
- 8-pin cable 線 x 1
- 操作軟體磁片 x 1
- 使用者手冊 x 1
- DC ADAPTOR x 1
- Reset 信號輸出線 x 1

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

支援元件

支援元件

CAPACITY	Q'TY	TYPE	VOLTAGE
• 2 K x 8	1	2716	5V
• 4 K x 8	1	2732	5V
• 8 K x 8	1	2764	5V
• 16 K x 8	1	27128	5V
• 32 K x 8	1	27256	5V
• 64 K x 8	1	27512	5V
• 128 Kx 8	1	27010	5V