

数字温度计 WT-1

技术参数

控温范围：-50°C ~ +300°C (-58°F ~ +572°F)

分辨率：0.1°C

精确度：(-20°C ~ 80°C) ± 1°C

电压：DC 1.5V

功能

- ◆ 测温记忆功能
- ◆ 测温及显示低电压功能
- ◆ 省电功能：如果15分钟内无操作将会自动关机
- ◆ 传感器故障显示
- ◆ 华氏以及摄氏显示功能转换

操作说明

- ◆ [ON/OFF]：按此键开机或关机。开机后1.5秒将显示上次测量温度，然后进入测量模式。如果没有操作，15分钟后自动关机。
- ◆ [°C/°F]：在测温模式下按此键实现华氏，摄氏转换。
- ◆ 测温及显示低电压：如果电压低于1.3V LCD 将显示“低压”。
- ◆ 当传感器断路或低于测量范围时会显示E00，当传感器短路或实际温度高与测量范围时将显示E11。