

大功率接线端子电线快速连接器可拼接式并线直通对接头 2.5-16 平方

软硬线通用

剥线长度约10mm



产品名称	接线端子 S-6	品牌	
额定电流	60A	额定电压	400V
导电材质	黄铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	1~6.0mm²	接软导线	1~6.0mm²

软硬线通用

剥线长度约10mm



产品名称	接线端子 S-16	品牌	
额定电流	80A	额定电压	1000V
导电材质	黄铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	2.5~15mm²	接软导线	2.5~15mm²

软硬线通用

剥线长度约10mm



产品名称	接线端子 S-35	品牌	
额定电流	120A	额定电压	1000V
导电材质	黄铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	10~35mm²	接软导线	10~35mm²

步骤一：
将剥去皮的导线
卡进导体并依次拧紧螺丝



步骤二：
将所有螺丝拧紧



步骤三：
合上盖子
接线完成





勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

大功率 6 平方快速接線端子接線器快接頭電線連接器並線柱對接神器

软硬线通用

5 只

剥线长度约10mm



产品名称	2进2出接线端子	剥线长度	10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

软硬线通用

5 只

剥线长度约10mm



产品名称	3进3出接线端子	剥线长度	10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

软硬线通用

5 只

剥线长度约10mm



产品名称	5进5出接线端子	剥线长度	10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

软硬线通用

5 只

剥线长度约10mm



产品名称	4进4出接线端子	剥线长度	10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

软硬线通用

5 只

剥线长度约10mm



产品名称	6进6出接线端子	剥线长度	10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

连接器接线演示

注：裸线部分插到底部，不要暴露在外面
拆线方法：通过打开助推器即可拔出电线

...

步骤一：
剥去导线外皮
标定长度10mm



步骤二：
拨开接线助推手柄，
依次插入导线并按下手柄，完成接线

