- 特性:
- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载
- 自然风冷
- 三组电压稳压,5V,48V 双路电压可调
- 5V, 48V 实时电压显示
- 可承受 300VAC 浪涌输入 5 秒
- 100%满载老化测试
- LED 电源指示
- 开关工作频率: 54KHz
- 低成本,高可靠度
- 豪华娃娃机专用
- 2 年保固



## 电气规格

型号		WM-320WAV8			
输出	输出通道	CH1	CH2	CH3	CH4
	直流电压	5V	12V	24V	48V
	额定电流	14A	8A	3A	6A
	电流范围	0 ~ 14A	0~8A	0~3A	0~6A
	额定功率	320W (MAX)			
	纹波与噪声(最大)备注2	80mVp-p	50mVp-p	150mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	CH1: 4.5 ~ 5.5V CH4: 46 ~ 55V			
	电压精度 备注3	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±1.0%	±1.0%
	负载调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/115VAC (满载时)			
	保持时间	20ms/230VAC 16ms/115VAC (满载时)			
输入	电压范围	90~132VAC / 180~264VAC (通过开关切换) 或 254~370VDC			
	频率范围	47 ~ 63Hz			
	效率(Typ.)	78%			
	交流电流	5A/115VAC 2.8A/230VAC			
	浪涌电流 (最大)	40A/115VAC 55A/230VAC			
	漏电流	<3.5mA / 240VAC			
保护	过负载	额定输出功率的 105~150%			
	<b>过火</b> 料	保护模式: 打嗝模式, 负载异常条件移除后可自行恢复			
	过电压	CH2: 15 ~ 16.5V CH3: 24 ~ 27V			
	八 巴	保护模式: 关断输出电压, 重启后恢复			
环境	工作温度	-20~+50℃ (请参考负载减额曲线)			
	工作湿度	20~90% RH,无冷凝			
	储存温度、湿度	-20 ~ +85 °C , 10 ~ 95% RH			
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)			
	耐振动	10~500Hz, 3G 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟			
安规	耐压	I/P-O/P: 2KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC			
<b>文</b> M	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH			
其它	MTBF	≥200K hrs. MIL-HDBK-217F (25°C)			
备注	<ol> <li>如未特别说明,所有规格参数均在输入为 230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。</li> <li>纹波和噪声测量方法:使用一条 12"双绞线,同时终端要并联 0.1uF 和 47uF 的电容,在 20MHz 带宽下进行量测。</li> <li>精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。</li> <li>电源应视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。</li> </ol>				

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 http://www.100y.com.tw 勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 http://www.100y.com.tw