

XM-500T

AutoMaxx_汽車電源轉換器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

AUTOMAXX POWER INVERTER

500W DC to AC 電源轉換器



USB 2.1A



商品說明

- AutoMaxx★XM-500T 12V專用/300W 『模擬正弦波』電源轉換器。
- 附USB2.1A快速充電口，不用多帶一顆充電器，連接上充電線就可以充電。還可以支援平板充電。
- 免電線接續!不起火花!只要連接上汽車點菸器口，便可取得300W左右的AC交流電力。解決您筆電、平板、手機、DV、IPod、iPad、遊戲機...等移動3C產品的充電問題!
- 五大保護模式：低電壓告警、低電壓保護、高電壓告警、高電壓保護、過溫度保護、短路保護、過載保護，延長電瓶使用壽命以及保護電器安全，使用起來加倍安心!
- 外接式保險絲，在您將電源不小心接反時，會自行溶斷保護主體不被完全擊毀。

各部說明



產品規格

適用電瓶：12DC

輸入工作電壓範圍：11-15V DC

額定輸出：250W/1 小時

最大輸出：300W/10 分

瞬間輸出：600W /0.1 秒

AC 輸出插座:3 孔×2 個 (適用於電腦及台灣電器規格)

USB：2.1A

保險絲：30 安培(快熔)

外型尺寸：155mm×100mm×50mm

材質：PVC

重量：440g

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)