

DIY 移動電源/充電寶電路板

產品特性：

1. 4 級 LED 燈顯示電量，非工作狀態智慧自動關機；
2. 內置鋰電池保護 IC，有過流、過壓、欠壓保護；
3. 雙 USB 輸出；
4. 主板尺寸：厚 8mm*寬 32mm*長 69mm。

產品基本參數：

輸入埠：MicroUSB（安卓口）

輸入要求：5V 恒壓電源都可以做充電輸入電源，最匹配充電器為 5V1A 以上

輸出埠：USB

輸出參數：5V1A/5V2A

對充電電池要求：

可用電池：18650 電池、手機電池、平板電池、MP3 電池等 3.7V-4.2V 聚合物鋰電池，可單節（片）供電，也可多節（片）並聯供電（不支援串聯，不可以串聯）。（注意：並聯增加容量，串聯是增加電壓，只能並聯用！）

可以並聯 2-6 節 18650 電池！！

不可用電池：乾電池、蓄電池、1.2V 可充電電池、鎳氫電池、3.2V 鐵鋰聚合物鋰電池等。

產品安裝時需注意以下幾點：

- 1、電池要並聯，電壓要在 3.2-4.2V 之間才能工作，18650 平頭與聚合物電池均可；
- 2、電池正接主板 B+ 負接 B-，裝反必燒主板；
- 3、新舊電池、型號品牌不一致電池不可混用。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

