

## **XH-M139 2.1 聲道數字功放板 12V-24V 寬電壓 TPA3116D2**

**2\*50W+100W**

**TPA3116D2 數字功放板 2.1 聲道 2\*50W+100W 大功率功放板 DC12-24V**

**溫馨提示提示:**

要在音訊輸入足夠，電源電壓/電流足夠的情況下，才会有足夠的輸出功率。

電源電壓高些相對功率會大些，不同阻抗的喇叭會有不同的輸出功率。在電壓電

流足夠的情況下，喇叭歐數越大，相對聲音功率就越小，請留意！

**電源電壓:**

12V ----- 8 歐喇叭/12W(左聲道) + 12W(右聲道) 4 歐喇叭/20 (左聲道) +  
20W(左聲道 )，

15V ----- 8 歐/18 + 18W，4 歐/大於 30 + 30W，

19V ----- 8 歐/32 + 32W，4 歐/大於 45 + 45W，

24V ----- 8 歐/38 + 38W，4 歐/大於 55 + 55W，

**主要參數**

產品名稱:2.1 聲道音訊放大板

供電電壓:DC12-24V

輸出功率:50w\*2+100w 重低音\*1

輸出負載:4-8Ω

頻響範圍:14-100KHZ

聲道數量:3 個(左聲道+右聲道+重低音)

開關頻率:1.2MHZ

**這個 DC 插座電源是內正外負，請知悉！**

