

遙控器與帶解碼接收板使用說明書

2262/2272 四路無線遙控套件

M4 非鎖接收板 配四鍵無線遙控器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一，遙控器

工作電壓：DC12V（27A/12V 電池一粒）

工作電流：10mA@12V

輻射功率：10mw@12V

調製方式：ASK（調幅）

發射頻率：315 或 433.92MHZ（聲表穩頻）

傳輸距離：50-100M（空闊地，接收裝置靈敏度為負 100dbm）

編碼器類型：固定碼 芯片-PT2262

二，帶解碼接收板

工作電壓為 DC5V，接收靈敏度為-98db。

有 7 個腳位，分別是 VT（輸出狀態指示）、D3（資料輸出）、D2（資料輸出）、D1（資料輸出）、D0（資料輸出）、+5V（電源正極）、GND、ANT（接收天線）

VT 是有效信號高電平輸出腳，一旦接收到有效信號，該腳輸出高電平，也可驅動繼電器。

尺寸：6.6*22*41mm

三，遙控器上有四個按鍵，分別對應接收板上的四個資料位元輸出腳 D0、D1、D2、D3。按按鍵發射信號，對應的資料位元就會輸出高電平。

四，接線說明

