

獨立式的電流探棒TCP202. P6021. P6022



- TCP202為Tektronix TDS示波器專用之AC/DC電流探棒

- P6021及P6022則用於任何示波器，大頻率範圍之AC電流探棒

- TCP202

頻寬 Hz~MHz : DC 至 50

峰值脈衝 (A) : 50

最大AC p-p(A) : 30

Derate Above Khz : 50

最大DC (A) : 15

電流/Div顯示範圍 : 10mA to 10A

上升時間 : $\leq 7.0\text{ns}$

最大Barewire電壓(V) : 300

Max 導線直徑 : 3.8

纜線長度 (m) : 2

- P6021

頻寬 Hz~MHz : 120 至 60

峰值脈衝 (A) : 250

最大AC p-p(A) : 15

Derate Above Khz : 5

最大DC (A) : 0.5

電流/Div顯示範圍 : 2 or 10mA*

上升時間 : $\leq 5.8\text{ns}$

最大Barewire電壓(V) : 300

Max 導線直徑 : 3.8

纜線長度 (m) : 1.52

- P6022

頻寬 Hz~MHz : 935 至 120

峰值脈衝 (A) : 100

最大AC p-p(A) : 6

Derate Above Khz : 10

最大DC (A) : 0.2

電流/Div顯示範圍 : 1 or 10mA*

上升時間 : $\leq 2.9\text{ns}$

最大Barewire電壓(V) : 300

Max 導線直徑 : 2.6

纜線長度 (m) : 1.52

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)