



光纖感測開關元件

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	供應電壓	Output	Angle
41035	E3X-H11	OMRON	Fiber-Optic Photoelectric Sensor	10 - 30 VDC	NPN output	(660 nm)Red



- 採用條狀LED以顯示光量變化，讓人一目了然
- 也可使用OMRON所獨創的省配線接頭
- 節省電源配線節省空間
- 可利用光通訊的方式防止互相干擾(至多可支援5台)
- 亦備有高速檢測/記號檢測/耐水型



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	檢測距離	Output
14789	E3X-NA11-2M	OMRON	Fiber-Optic Amplifier	200mm	NPN Output



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	供應電壓	Output	LED	重量
52432	E3X-NH11-2M	OMRON	光纖放大器(光電開關)	12-24Vdc	NPN Output	Red LED(680nm)	95g/pc




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	供應電壓	Output	LED	重量
52242	E3X-SD11-2M	OMRON	Simple Fiber Amplifiers	12-24VDC±10%	NPN output	RED LED(620nm)	60g/pc



Part No.	Product No.	說明	檢測距離	供應電壓	LED
12279	FFR-1HE	光纖感測開關 Fiber Sensor+光纖-Amplifier Built-In OPTO Sensor	60mm 透過,25mm 反射	12-24Vdc	Red 660nm



Part No.	Product No.	說明	檢測距離	供應電壓	LED
51535	FFR1	光纖感測開關	120mm 透過,50mm 反射	12-24Vdc	Red 660nm




- 雙重數位顯示器，同時顯示入光量與設定值，方便掌握檢測狀態，確實進行設定
- 兼具既有按鈕式簡易操作性與數位顯示的極佳辨識性，因此可於RUN過程中直接進行操作
- 主機(有電源配線)與子機(無電源配線)搭配組合，最多可連接16台

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	供應電壓	LED	重量
65630	HPX-AG01-1S	Yamatake	光纖感測器	DC12-24V±10% (波紋 10%pp 以下)	紅色 LED(660nm)	86.2g

光電開關用分離型放大器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw




A3G-4MX+MR-3



A3R-1MX



A3R-2MX



A3T-10MX

- Extensive operating voltage DC 12-240V or AC 24-240V
- High capacity relay output 3A/250VAC
- High compact structure IP-65
- Multi surge killer circuit effectively protects from surge damage



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	工作電壓	檢測距離	LED	重量
62073	A3G-4MX+MR-3	FOTEK	光電開關(鏡片反射型)	12-240 VDC ; 24-240VAC 50/60Hz	4M	Infrared LED	145g
57364	A3R-1MX	FOTEK	光電開關(直接反射型)	12-240 VDC ; 24-240VAC 50/60Hz	1M	Infrared LED	145g
57365	A3R-2MX	FOTEK	光電開關(防水型 IP-65-標準出線型)	12-240 VDC ; 24-240VAC 50/60Hz	2M	Infrared LED	145g
62074	A3T-10MX	FOTEK	光電開關(對照式)	12-240 VDC ; 24-240VAC 50/60Hz	10M	Infrared LED	145g

