


# INDUCTORS & SUPPRESSORS & FILTERS

PartNo.	ProductNo.	Description	Energy(2ms)(J)	Max.Vm(ac)	Max.Vm(dc)	Max.ClampingV/10A	RatedWatt.(W)	VaristorVolt.(V1mA)
3848	SAS-431KD10	突波吸收器	52.0	275	350	710	0.4	430V1mA±0%
4105	SAS-470KD10	突波吸收器	7.7	30	38	*93	0.05	47V1mA±0%
4107	SAS-471KD10	突波吸收器	71.0	300	385	775	0.4	470V1mA±0%
4108	SAS-680KD10	突波吸收器	11.0	40	56	*135	0.05	68V1mA±0%
2020	SAS-681KD10	突波吸收器	7.3	420	560	1120	0.4	680V1mA±0%

## D-14 系列突波吸收器 D-14 Series Zinc Oxide Varistors



詳細產品規格--請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



PartNo.	ProductNo.	Description	Energy(2ms)(J)	Max.Vm(ac)	Max.Vm(dc)	Max.ClampingV/10A	RatedWatt.(W)	VaristorVolt.(V1mA)
4110	SAS-101KD14	突波吸收器	24.0	60	85	165	0.6	100V1mA±0%
13448	SAS-182KD14	突波吸收器	24.0	1000	1465	2970	0.6	1800(620-1980)
4111	SAS-201KD14	突波吸收器	57.0	130	170	340	0.6	200V1mA±0%
4112	SAS-220KD14	突波吸收器	5.4	14	18	*43	0.1	22V1mA±0%
4113	SAS-221KD14	突波吸收器	57.0	140	180	360	0.6	220V1mA±0%
4114	SAS-241KD14	突波吸收器	59.0	150	200	395	0.6	240V1mA±0%
4115	SAS-270KD14	突波吸收器	6.9	17	22	*53	0.1	27V1mA±0%
4116	SAS-271KD14	突波吸收器	67.0	175	225	455	0.6	270V1mA±0%
4117	SAS-301KD14	突波吸收器	74.0	190	250	500	0.6	300V1mA±0%
4118	SAS-330KD14	突波吸收器	8.8	20	26	*65	0.1	33V1mA±0%
4120	SAS-331KD14	突波吸收器	80.0	210	275	550	0.6	330V1mA±0%
4136	SAS-361KD14	突波吸收器	88.0	230	300	595	0.6	360V1mA±0%
14611	SAS-391KD14	突波吸收器	96	250	320	650	0.6	390V1mA±0%
4137	SAS-431KD14	突波吸收器	104	275	350	710	0.6	430V1mA±0%
4138	SAS-470KD14	突波吸收器	12.0	30	38	*93	0.1	47V1mA±0%
2021	SAS-471KD14	突波吸收器	107	300	385	775	0.6	470V1mA±0%
4139	SAS-680KD14	突波吸收器	17.0	40	56	*135	0.1	68V1mA±0%
14612	SAS-751KD14	突波吸收器	145	460	615	1240	0.6	750V1mA±0%

## D-20 系列突波吸收器 D-20 Series Zinc Oxide Varistors

詳細產品規格--請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



PartNo.	ProductNo.	Description	Energy(2ms)(J)	Max.Vm(ac)	Max.Vm(dc)	Max.ClampingV/10A	RatedWatt.(W)	VaristorVolt.(V1mA)
4032	SAS-101KD20	突波吸收器	3.0	60	85	165	1.0	100V1mA±0%
14208	SAS-102KD20	突波吸收器	200	625	825	1650	1.0	900-1100V
4030	SAS-201KD20	突波吸收器	7.0	130	170	340	1.0	200V1mA±0%
4029	SAS-241KD20	突波吸收器	8.0	150	200	395	1.0	240V1mA±0%
4028	SAS-271KD20	突波吸收器	9.0	175	225	455	1.0	270V1mA±0%
4025	SAS-331KD20	突波吸收器	100	210	275	550	1.0	330V1mA±0%
4027	SAS-361KD20	突波吸收器	120	230	300	595	1.0	360V1mA±0%
14210	SAS-391KD20	突波吸收器	130	250	320	650	1.0	390
4024	SAS-431KD20	突波吸收器	140	275	350	710	1.0	430V1mA±0%
4026	SAS-471KD20	突波吸收器	150	300	385	775	1.0	470V1mA±0%
17113	SAS-560KD20	突波吸收器	14.0	35	45	110	0.2	56
17133	SAS-561KD20	突波吸收器	150	350	460	920	1.0	560
13675	SAS-82-KD20	突波吸收器	6500	50	65	135	1.0	82(74-90)

## TNRG-系列突波吸收器 TNRG-Series Zinc Oxide Varistors

詳細產品規格--請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

PartNo.	ProductNo.	Description	Energy(2ms)(J)	Max.Vm(ac)	Max.Vm(dc)	Max.ClampingV/A	RatedWatt.(W)	VaristorVolt.(V1mA)
16684	TNR-391K15G	TNR-G突波吸收器(綠色)	70J	250Vac	320Vdc	640V/50A	0.6W	390V

