

電池警報器

1-8S 鋰電池警報器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



1-8S 款二合一電量顯示器/BB 響低壓(可調)報警器/雙功能
擁有兩種功能,電量顯示和低壓報警(低壓可以調)

該電壓顯示器用於 1S-8S 的鋰電池檢測，自動檢測鋰電池每個電芯的電壓和總電壓，支援反向連接保護。它可以讓你隨時隨地的了解你的電池的工作狀態，使你的電池不會因為過放或過充造成的傷害。當電壓低於設定值時，蜂鳴器會響起，紅色 LED 燈會閃爍；出廠默認設定值為 3.3V，按下按鍵可改變電壓設定值，自動保存用戶當前設定值

產品參數

- 1.用於 1S-8S 鋰電池檢測
- 2.電壓檢測精度： $\pm 0.01V$
- 3.組電壓顯示範圍：0.5V~4.5V
- 4.總電壓顯示範圍：0.5V~36V
- 5.1S 測試模式電壓範圍：3.7V~30V 的
- 6.低電壓蜂鳴器報警模式 2S - 8S
- 7.報警電壓設定範圍：OFF~2.7~3.8V
- 8.尺寸：40*25*11mm
- 9.重量：9g