

# HDMI-102

## HDMI 1 進 2 出分配器

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 產品說明

HDMI 分配器，讓一個 HDMI 端口分配出二個 HDMI 端口的高清音視頻分配器。可以使機頂盒、DVD 放機、D-VHS 放像機和其他的 HDTV 設備 HDMI 信號分配成二路一致、同步的 HDMI 信號輸出。用戶可以輸出把信號同時連接高清投影機，DLP，LCD 高清電視機等影響設備。

利用 HDMI 分配器可以實現一個 HDMI 信號源同時的對 2 台電視的輸出。支持 HDCP 設備和兼容 HDMI1.4。支持視頻放大信號帶寬高達到 2.25Gpbs/225MHz。此系列產品應用於 DVD 等投影設備的工廠，數據監控中心，大型會議展示中心，學校及各個公司。



前端面板:



(1) (2) (3) (4)

(1)	电源指示灯
(2)	电源输入端5V1A
(3)	HDMI输入端
(4)	HDMI信号输入指示灯

后端面板:



(1) (2) (3) (4)

(1)	HDMI输出端口-1
(2)	HDMI信号输出指示灯-1
(3)	HDMI信号输出指示灯-2
(4)	HDMI输出端口-2

实物拍摄图--前后图

正面图



电源 HDMI进口

背面图



HDMI出口A HDMI出口B

具有信號緩沖、放大能力可以通過串接的方法實現超過 15 米的遠距離傳輸(擴展)通過堆疊的方法，可以顯著提高 HDMI 輸出端口的數量支持 480p，576p，720p，1080i，1080p 分辨率支持高清視頻，優質、清晰、高達 1080p 的 HDTV 分辨率輕鬆地連接到多通道的音頻接收設備  
完全支持 HDMI1.4  
完全兼容 HDCP  
安裝快捷，操作簡單

## 產品參數

- 1 視頻放大器帶寬：2.5Gbps
- 2 輸入視頻信號電平：1.2 volts p-p
- 3 輸入 DDC 信號電平：5 volts p-p (TTL)
- 4 單路連接信號範圍：1080p/1920x1200
- 5 HDMI 接頭：A 類 19 針母頭
- 6 視頻輸出：DVI-I 25 針 母頭(純數字)
- 7 電源：5V DC 110V-240V、50HZ
- 8 功耗：5watts (最大)

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)