

# PTP-123PD-1

## 2P 高溫斷電 1 開 3 插+PD20W 延長線

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>



### 產品規格

額定電流：15A Max.

額定容量：1650W

額定電壓：125V

使用電壓：110V 60Hz

USB 額定輸入電流：0.5A

USB 輸出：

PD:TYPE C: 5V/3.0A、9V/2.25A、12V/1.5A

QC:TYPE A : 5V/3.0A、9V/2.25A、12V/1.5A

輸出總功率：20W Max.

主要成份：銅、PC 塑膠

最大突波吸收電壓：2500V (1.2/50us)

最大突波吸收電流：1200A (8/20us)

最大突波吸收能量：25 焦耳(J) (10/1000us)

\*若突波超出最大吸收量,突波吸收器將會毀損,即無法保護電器

**\*台灣 BSMI 新版安規驗證通過**

\*內置高溫斷電(PTP)保護裝置

\*防雷突波指示燈\*1

\*集中迴路附過載保護開關\*1

\*PTP 高溫斷電指示燈\*1

\*插座防火 PC 材質

\*插座 PC 防火材質

\*智慧超級雙 USB 快充

\*自動辨識輸出·穩定充電品質

\*Type C\*1 □+Type A\*1 □

\*PD+QC3.0

\*USB PD 總輸出：20W



## 可兩台裝置同時充電

PD & QC快充功能，僅能2選1使用。  
智慧辨識功能，符合規範之充電器材  
可支援快速充電功能。

Type-C搭載PD智慧快充，可對應iPhone、iPad等3C產品



## USB Power Delivery 高速充電

Type-C端搭載USB PD快速充電功能，  
輸出總功率最大可達20W。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>



iPhone 原廠充電器	5V/1A	5W
iPad 原廠充電器	5V/2.4A	12W
USB PD 快速充電	5V/3A、9V/2.25A、12V/1.5A	<b>20W</b>



180度  
轉向插頭

高溫斷電  
指示燈

三向  
插座設計