

STR891

監控測試儀

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

外观展示 >>



3.5寸高清屏

屏幕升級

全新換代的視頻監控測試儀，
擁有**480*RGB*320 (HVGA)**
3.5寸液晶屏，能**直接支持高線**
數攝像機的顯示效果

產品功能

1 · 3.5 英寸大螢幕高清顯示，顯示攝像機圖像 **NEW**

STR891 視頻測試儀，**比第五代產品更高清**，採用了 3.5 英寸大螢幕數位 LCD 監視器，480*RGB*320(HVGA) 解析度，64K 色，顯示區域更廣更清晰，更加直觀方便地顯示出攝像機圖像效果。LCD 監視器亮度、對比度、色彩飽和度可調，背光亮度可調適合野外施工和維護。

2· 視頻數碼放大 **NEW**

STR891 視頻測試儀，可以將視頻中的顯示內容數碼放大（適屏、1 倍、2 倍、3 倍、4 倍四種放大倍數），用戶可以將局部細節看的更清晰，例如攝像機中常見的邊角對焦模糊等情況可以放大詳細觀察。

3· 視頻信號強度測量 **NEW**

STR891 視頻測試儀，新增了視頻信號強度測量，測試視頻信號是否衰減或過高。視頻信號由於視頻線纜過長會造成信號衰減，視頻信號的衰減會造成圖像暗淡，降低圖像動態範圍；如視頻信號過強，會造成虛影，降低圖像的清晰度。STR891 的視頻信號測量功能，即時顯示視頻信號的電平值，如果超出範圍，儀器的螢幕會有提示資訊顯示。

4· 多制式圖像發生器發送彩色條，檢測傳輸通道

STR891 可通過視頻 OUT 埠，發送多種制式（PAL，NTSC）彩色圖型條，圖型條有：白、黃、青、綠、粉、紅、藍、黑共八種顏色，通過中心的監視器是否接收到彩色圖型條來判斷視頻通道是否正常傳輸，同時，通過中心接收到的彩色圖型條，可以判斷是否因為傳輸有衰減或干擾造成顏色偏差。該設備也可由視頻 OUT 埠發送彩色圖案，同時在 IN 埠接收並顯示，適合視頻傳輸的現場檢測，如視頻光端機、視頻線纜等。

5· 12V 電源輸出，為攝像機供電

STR891 視頻測試儀專門為攝像機的供電而設計了 12V1A 的電源輸出埠，為攝像機提供臨時的供電。主要應用於一些攝像機的現場演示和測試，同時，對於一些需要安裝攝像機的場地，因為專案實施之前現場沒有電源，必須找到臨時的電源為攝像機供電，STR891 的供電輸出就發揮了必要的作用。

6· 音頻測試功能，測試前端音頻設備的聲音是否正常

STR891 視頻測試儀的音頻測試功能，可以對視頻前端的拾音器等音頻設備進行測試。

7· 球機或解碼器 PTZ 控制

STR891 視頻測試儀內置 Pelco-D/P，SAMSUNG，Panasonic 等二十多種 PTZ 控制協議，通過自身的 RS485 或 RS232 介面，用戶可以控制雲台的上、下、左、右轉動，以及調整一體機的變焦、聚焦、光圈大小。

8· 預置位的設置、調用及球機參數的設置

STR891 視頻測試儀支援雲台預置和調用功能，將球機將當前狀態下雲台的水準角度、傾斜角度和攝像機鏡頭焦距等位置參數保存到該儀錶中，也能通儀錶快捷調出預置位。

STR891 視頻測試儀能通過預置位調用快球的主功能表，編輯球機各項參數。

9 · RS485 位址掃描功能，協助工程師查找快球的位址

STR891 視頻測試儀獨特的位址掃描功能，可以快速協助工程師查找快球的位址。維護工程對於一些需要維護的快球，有可能不知道快球的地址，如果要拆下快球來檢查，工作量比較大。STR891 獨立的掃描功能，可以幫助工程師查找球機的位址。

10 · UTP 網線測試

STR891 獨特的網線測試功能，通過儀錶上的 UTP Cable Test 測試埠，可以測試出各種網線的連接方式（任意兩線或兩線以上），甚至視頻工程的各種 RJ45 連接，都可以快速、準確顯示出來。簡單、方便、實用。

STR891 也是佈線工程的分線器，它除了顯示 UTP 網線的連接方式，同時也顯示了網線編號，工程師能夠準確的判斷並標記該網線的始端和末端位置，從而在繁雜的網線堆中快速理順網線連接。

11 · 資料捕捉功能

儀錶可通過 RS485/RS232 介面捕捉鍵盤或 DVR 發過來的控制協議代碼，檢驗中心機房發送過來的 PTZ 控制命令資料是否能正常收到，驗證 RS485/RS232 資料傳輸。

12 · 聚合物鋰電池和 DC5V 外接電源供電，電池電量圖型即時顯示

採用大容量聚合物鋰電池供電，更加安全可靠，性能更加穩定。充電時間短，電池充電時間 4 小時，而儀錶連續工作長達 15 個小時。

13 · 中英文功能表，操作簡單

中、英文操作介面，兩種語言可選，儀錶的操作功能表友好、簡潔、美觀、易用。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)